Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2893

FERNHURST 3 LIGHT FLUSH

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 2 = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
* This fitting is designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only =

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Screw the stem into the main body of the fitting ensuring it is fully tightened.
3. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables
4. Remove the mounting bracket from the ceiling cup by removing the 2 screws located in the side.
5. Using the mounting bracket as a template, mark and drill fixing holes in the ceiling. Ensure the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just into plaster.
6. Secure the mounting bracket to the surface using suitable fixings for the type of material.
7. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: Use a small flat bladed screwdriver to lever open the connector block housing.
   Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
   This fitting is double insulated and no earth should be connected to any part of this fitting. If there are earth wires present please terminate these into a separate terminal block (not supplied) to ensure continuity for the house earth circuit is maintained. Wrap the earth terminal block in 2 layers of good quality insulation tape and make sure the terminal block is kept away from the fitting.
8. Offer fitting up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. **Take care not to damage wiring.**
9. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.** Use only self shielded bulbs. Do not touch halogen bulbs with bare hands as this will shorten their life.
10. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

LUMINAIRE ENCASTRÉ 3 AMPOULES

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2893

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]

Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]

INFORMATIONS DE S[illegible]

* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible] pour obtenir des conseils [illegible] propos de l'installation d'un [illegible]quipement [illegible]lectrique.
* Ce luminaire doit [illegible]tre install[illegible] conform[illegible]ment aux R[illegible]glementations actuelles de c[illegible]blage et de construction IEE.
* Pour [illegible]viter les risque s d'[illegible]lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour [illegible]viter d'endommager les c[illegible]bles dissimul[illegible] pendant l'installation, d[illegible]terminez la direction du c[illegible]ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient [illegible] la Classe 2 = et ne n[illegible]cessite donc pas de mise [illegible] la terre. Il doit [illegible]tre adapt[illegible] un dispositif d'[illegible]clairage prot[illegible]g[illegible] par un fusible de 5 ampe[illegible]res ou un disjoncteur [illegible]quivalent.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des ampoules de types et de puissance correctes comme indiqu[illegible]sur le luminaire. Ne d[illegible]passez jamai s la puissance indiqu[illegible]
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. [illegible]liminez les ampoules us[illegible]s conform[illegible]ment [illegible] la r[illegible]glementation.
* Ce luminaire est destin[illegible]e utilisation uniquement avec des lampes halog[illegible]nes au tungst[illegible]ne auto-blind[illegible]s =

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation [illegible]lectrique est coup[illegible]e au niveau du bo[illegible]er de fusibles.
2. Vissez la tige dans le corps principal du raccord en vous assurant qu'elle est compl[illegible]ment serr[illegible]
3. Si vous installez ce luminaire en remplacement d'un autre, vous constaterez peut-[illegible]tre que plus de 3 s[illegible]es de c[illegible]bles sont connect[illegible]s. S'il y a une boucle dans les c[illegible]bles qui ne sont pas connect[illegible]s [illegible] l'[illegible]clairage, il convient de les terminer dans un bornier s[illegible]par[illegible] non connect[illegible] au luminaire. Avant de retirer le luminaire existant, notez soigneusement la position de chaque s[illegible]e de c[illegible]bles.
4. Retirez le support de montage de la coupelle de plafond en retirant les 2 vis lat[illegible]ales.
5. En utilisant le support de montage comme mod[illegible], marquez et percez des orifices de fixation dans le plafond. Assurez - vous que les orifices sont perc[illegible]s dans une solive ou un autre [illegible]ment adjuat pour le montage et pas seulement dans le pl[illegible]e.
6. S[illegible]curisez le support de montage sur la surface [illegible]aide des accessoires adj[illegible]uats pour le type de mat[illegible]au.
7. Le poids du luminaire doit [illegible]tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements [illegible]lectriques comme suit : Utilisez un petit tournevis [illegible]lame plate pour faire levier et ouvrir le bo[illegible]er du bornier.
   Raccordez l'arriv[illegible]e [illegible]lectrique (normalement un fil marron ou rouge) [illegible]la prise sous tension du luminaire (marqu[illegible]« L ») sur le bornier.
   Raccordez le fil [illegible]lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) [illegible]la prise neutre du luminaire (marqu[illegible]« N ») sur le bornier.
   Ce luminaire dispose d'une double-isolation et aucun c[illegible]ble de mise [illegible]la terre ne doit y [illegible]tre raccord[illegible]. Si des c[illegible]bles de mise [illegible]la terre sont pr[illegible]sents, terminez- les dans un bornier distinct (non fourni) pour assurer la continuit[illegible] du circuit de mise [illegible]la terre du domicile. Enveloppez le bornier dans 2 couches de ruban isolant de bonne qualit[illegible] et assurez -vous que le bornier est plac[illegible] [illegible]cart du luminaire.
8. Placez le luminaire contre le support de montage et fixez-le en place [illegible]aide des vis pr[illegible]c[illegible]demment retir[illegible]s. **Veillez [illegible]ne pas endommager les c[illegible]bles.**
9. Installez l'ampoule : Respectez le type et la puissance indiqu[illegible] sur le luminaire. **Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]**
   Utilisez uniquement des ampoules auto-blind[illegible]s. [illegible] Ne touchez pas les ampoules halog[illegible]nes [illegible]mains nues, car cela r[illegible]duirait leur dur[illegible]e de vie.
10. Reconnectez l'[illegible]lectricit[illegible] au niveau du bo[illegible]er de fusibles.

INFORMATIONS G[illegible]RALES

Ce luminaire est destin[illegible] exclusivement [illegible]n usage [illegible]int[illegible]rieur et doit [illegible]tre adapt[illegible] sur une SURFACE S[illegible]CHE, car toute humidit[illegible] dans le pl[illegible]e ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de d[illegible]tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

FERNHURST 3 I[illegible]IKLI TAVANA SAB[illegible]T AV[illegible]ZE

MONTAJ TALİMATLARI

Bu talimatlar sizin emniyetiniz i[illegible]n sunulmaktad[illegible]r.

L¿tfen ıke bakılamadan °nce bu talimatlarê dikkatli bir ĸekilde okuyunuz ve ileride kullanêlabilmesi i-in saklayênêz.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2893

EMNĶYET BĶLGĶLERĶ

* Elektrikli cihazlarēn kurulumu konusunda herhangi bir teredd¿t yaĸamanēz halinde bu konuda yetkin bir kiĸinin tavsiyesine baĸvurunuz.
* Bu avize IEE Elektrik Tesisatē Nizamnamesi ile Ķnĸaat Nizamnamesiône uygun bir ĸekilde monte edilmelidir.
* Elektrik -arpēlmasēnē ºnlemek adēna, bu avizenin montaj ya da bakēmēnēn yapēlmasēndan ºnce elektriĵi ana giriĸten kapatēnēz. Baĸkalarēnēn sizin bilginiz dēĸēnda elektriĵi a-amayacaĵēnē temin ediniz.
* Avizenin montajē esnasēnda sēva altē kablolarēn zarar gºrmemesini temin etmek i-in, montaj deliklerini delmeden ºnce besleme kablolarēnēn yºn¿n¿ tespit ediniz.
* Bu avize Class 2 = kapsamēnda olup, dolayēsē ile topraklama yapēlmasē gerekmemektedir. Avizenin 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da eĸdeĵer bir devre kesici ile korunmakta olan bir aydēnlatma devresine baĵlanmasē gerekmektedir.
* Her zaman avizenin ¿zerinde belirtilmiĸ olan tip ve watt seviyesinde ampul kullanēldēĵēndan emin olunuz. Belirtilen watt seviyesini asla aĸmayēnēz.
* Ampul deĵiĸtirirken elektriĵi her zaman ana ĸalterden kapatēnēz ve eski ampul¿ sºkmeden ºnce soĵumasēnē bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir ĸekilde bertaraf ediniz.
* Bu avize sadece kendinden korumalē tungsten halojen ampuller kullanēlacak ĸekilde tasarlanmēĸtēr =

MONTAJ

1. Elektriĵin sigorta kutusundan kesilmiĸ olduĵunu temin ediniz.
2. Gºvdeyi armat¿r¿n ana gºvdesine vidalayēn, tamamen sēkēlmēĸ olduĵundan emin olun.
3. Bu ¿r¿n¿ h©lihazērda mevcut bir aydēnlatma biriminin yerine takēyor iseniz, 3 -iftten daha fazla kablo kullanēlmēĸ olduĵunu gºrebilirsiniz. Aydēnlatma birimine baĵlanmamēĸ olan kablolarēn birbirine baĵlanmēĸ olmasē durumunda, bu kablolarēn u-larēnēn avizeye baĵlē olmayan ayrē bir klemens bloĵuna baĵlanmasē gerekmektedir. Mevcut aydēnlatma birimini sºkmeden ºnce her bir kablo -iftinin konumunu dikkatli bir ĸekilde not ediniz.
4. Tavan montaj braketi ile kapaĵēnē yan kēsēmda yer alan 2 adet vidayē sºkerek birbirinden ayērēnēz.
5. Montaj braketini ĸablon olarak kullanmak vasētasē ile, tavanda tespit deliklerinin yerlerini iĸaretleyip deliniz. Bu deliklerin sadece al-ēpan levhaya deĵil, tavan kiriĸi ya da uygun bir montaj ortamēna delindiĵinden emin olunuz.
6. Montaj braketini uygun bir tespit malzemesi kullanarak tavana monte ediniz.
7. Elektrik baĵlantēlarē aĸaĵēda a-ēklandēĵē ĸekilde yapēlērken avizenin aĵērlēĵē mutlaka askēya alēnmalēdēr: Baĵlantē bloĵu yuvasēnē, kapak ile gºvde arasēna k¿-¿k bir d¿z tornavida ucu sokarak a-ēnēz.
   Canlē ucu (normalde kahverengi ya da kērmēzē) baĵlantē bloĵu ¿zerinde yer alan canlē-ñliveò (ñLò harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baĵlayēnēz.
   Nºtr ucu (normalde mavi ya da siyah) baĵlantē bloĵu ¿zerinde yer alan nºtr (ñNò harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktasēna baĵlayēnēz.
   ¦ r¿n, -ift yalētēmlē olup hi-bir kablonun topraklanmamasē gerekmektedir. Toprak kablosu mevcut bulunmasē durumunda bu kablo ya da kablolarēn u-larēnēn ayrē bir klemens bloĵuna (avize ile birlikte temin edilmemiĸtir) baĵlanmasē gerekmektedir. Bu baĵlantēnēn yapēlma amacē ise, hane i-indeki toprak hattēnēn s¿reklililiĵinin saĵlanmasēdēr. Topraklama baĵlantē bloĵunu kaliteli bir yalētēm bantē ile -ift kat sarmak sureti ile koruma altēna alēnēz ve baĵlantē bloĵunun avizeden ayrē olmasēna ºzen gºsteriniz.
8. Avizeyi montaj braketine takēp daha ºnce sºkm¿ĸ olduĵunuz vidalarē kullanarak yerine tespit ediniz. **Bu aĸamada kablolara zarar vermemeye itina ediniz.**
9. Ampullerin takēlmasē: Ampullerin tipi ve watt seviyesi, avizenin ¿zerinde belirtildiĵi gibi olmalēdēr. **Belirtilmekte olan watt seviyesini aĸmayēnēz.** Yalnēzca kendinden korumalē ampul kullanēnēz. Halojen ampullere -ēplak el ile dokunmayēnēz, aksi takdirde ºm¿rleri kēsalacaktēr.
10. Sigorta kutusundan elektriĵi a-ēnēz.

GENEL BĶLGĶ

Bu avize sadece i- mekan kullanēmē amacē ile tasarlanmēĸ olup, boya ve sēva d©hilinde yer alan her t¿rl¿ rutubet/nem avizenin yeeyine zarar verebileceĵinden mutlaka KURU BĶR Y ¦ ZEYE monte edilmelidir.

Avize ¿zerinde cila/parlatēcē ya da aĸēndērēcē temizlik malzemeleri kullanmayēnēz, sadece yumuĸak, kuru bez ile temizleyiniz.

FERNHURST 3 EINBAULAMPE

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagzwecken auf.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2893

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bez¿glich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gem den aktuellen IEE -Bestimmungen f Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen k°nnen.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchf ren, um eine Besch digung verdeckter Verkabelungen w rend der Installation zu vermeiden.
* Dies Fassung entspricht der Klasse 2 = daher ist keine Erdung erforderlich. Die Fassung sollte an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem quivalenten Trennschalter gesch tzt ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Gl birne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. berschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Gl birne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Gl birne abk hlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Gl birnen sorgf ltig.
* Diese Fassung wurde ausschlie lich wurde zur Verwendung mit selbstsch tzenden Halogen-Gl hlampen ausgelegt =

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Schrauben Sie den Schaft in das Hauptteil des Fittings, um sicherzustellen, dass es vollst ndig angezogen ist.
3. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3-Kabels tze angeschlossen sind. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, m¿ssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. Bitte notieren Sie sich sorgf ltig die Pos ition jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen.
4. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Deckendose, indem Sie die beiden seitlichen Schrauben entfernen.
5. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Montagehalterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Tr er oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.
6. Sichern Sie die Montagehalterung mit f¿r diese Art von Material geeigneten Befestigungsmitteln an der Oberfl che.
7. Das Gewicht der Fassung muss w rend der folgenden Durchf hrung der elektrischen Verbindungen abgest tzt werden:
   ¥ffnen Sie mit einem flachen Schraubenzieher das Klemmenblockgeh use.
   Verbinden Sie das spannungsf¿hrende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsf hrenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÅLñ markiert).
   Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau der schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÅNñ markiert).
   Diese Fassung ist doppelt isoliert und an dieser sollten keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schlieÇen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchg igkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird. Umwickeln Sie den Erdungsklemmenblock mit 2 Schichten eines qualitativ hochwertigen Isolierbands und stellen Sie sicher, dass der Klemmenblock entfernt von der Fassung ist.
8. Setzen Sie Fassung in die Montagehalterung ein und sichern Sie diese mit den vorher entfernten Schrauben in ihrer Position. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu besch digen.**
9. Setzen Sie die Gl birne ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht berschritten werden.** Verwenden Sie nur selbstsch tzende Gl birnen. Fassen Sie Halogenbirnen nicht mit blo en H nden an, da dadurch deren Lebensdauer verk rzt wird.
10. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur f¿r Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFL CHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberfl chenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**