Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2197

LARGE VIENNA CRYSTAL FLUSH CEILING FITTING

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class I = and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
* This fitting is designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only =

INSTALLATION

There is some assembly required before you can install this item to the ceiling. Please leave all protective packaging on the droppers until the fitting is mounted to the ceiling to prevent damage.

The ceiling cup is supplied separated from the fitting to reduce packaging waste, to secure the stem into position please remove any cable protectors that are present in the hole and then ensuring the thread is correctly aligned screw the stem with the ceiling cup on it to the main body of the fitting. Ensure that this is fully tightened and cannot come loose. Once the stem has been screwed into position secure the stem from coming undone by tightening the grub screw located on the socket that the stem screwed into.

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables
3. **Do not remove protective packaging from crystals while installing fitting.**
4. Remove mounting bracket from fitting by undoing retaining screws then using as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster.
5. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring.** j
6. Weight of the fitting must be supported whilst you make the make electrical connections as follows: k
   Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
   Connect the earth (normally green/yellow or unsheathed) to terminal block marked ‘ ‘on the fitting.
   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block.
7. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. l Take care not to trap wires in the process.
8. Fit the bulb type and wattage as indicated on the fitting. m **The wattage indicated must not be exceeded.** Use only self shielded bulbs Do not touch halogen bulbs with bare hands as this will shorten their lives.
9. Help may be required to assist with fitting the crystals. Carefully unpack the crystals that attach to the top ring from the packaging. The crystals are supplied with a clip so that they can be easily attached onto each hole around the perimeter of the top ring. Push the clip though the hole from the outside and then fold over to retain the clip in position. Take care to prevent damage to the crystals or fitting.
10. Remove the long centre string of crystals from the packaging with the metal finial attached and screw this onto the thread located in the middle of the underside of the fitting.
11. Taking your time carefully remove all the packaging from the crystals on the underside of the fitting that were already attached.
12. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2197

LUSTRE GRAND CRISTAL VIENNA
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s curit
Veuillez les lire attentivement avant de commencer travailler et les conserver pour r f rence

INFORMATIONS DE S URIT

* En cas de doute, consultez une personne comp tente pour obtenir des conseils relatifs installation d' quipements lectriques.
* Ce lustre doit tre install conform ment aux R glementations de c blage et aux R glementations du b timent de l'IEE
* Pour viter tout risque d' lectrocution, coupez l'alimentation secteur avant d'installer ou d'entretenir ce lustre. Assurez-vous que personne ne pourra r tablir l'alimentation votre insu.
* Pour viter les dommages des fils dissimuls pendant l'installation, v rifiez la direction du c ble d'alimentation avant depercer les orifices de fixation.
* Cet quipement fait partie de la Classe 1 = et doit tre raccord une prise secteur (avec mise la terre) prot g par un fusible de 5 amp res ou un coupe-circuit quivalent.
* Veillez toujours utiliser des ampoules de type et de puissance correctes comme indiqu sur le lustre. Ne d passez jamais la puissance recommand
* Lors du remplacement d'une ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. Jetez les ampoules us es avec p rudence
* Ce lustre est con pour tre utilis uniquement avec des lampes halog nes filament de tungst ne blind

INSTALLATION

On doit assembler le lustre avant d'installer. Vissez la tige dans le corps principal du luminaire et s curisez la vis pression sans t te l aide de la cl hexagonale fournie. Assurez- vous que la tige est s curis

1. Assurez-vous que l'alimentation lectrique de votre d omicile est coup au niveau du disjoncteur.
2. Avant de retirer la rosace existante, notez attentivement la position de chaque c ble de fils. S'il y a des boucles dans les fils qui ne sont pas raccord au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier distinc t non raccord au luminaire.
3. **Veillez ne pas desembeller les cristals avant d'installation.**
4. Retirez le support de montage du luminaire en d vissant les vis de fixation. En utilisant le support comme mod le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc dans une solive ou un autre montage appropri et pas simplement dans le pl tre.
5. Fixez le support de montage au plafond l aide de fixations appropri es. **Veillez ne pas endommager les fils.** j
6. Le poids du lustre doit tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements lectriques. : k
   Branchez le fil d'alimentation directe (normalement marron ourouge) la prise alimentation du lustre (portant la lettre « L ») du bornier.
   Branchez le fil d'alimentation neutre (normalement bleu ounoir) la prise neutre du lustre (portant la lettre « N ») du bornier.Branchez le fil de mise la terre (normalement vert/jaune ou non gain la prise de terre (marqu « ») du bornier.

   REMARQUE : Assurez-vous que les branchements lectriques sont bien serr et qu'aucune longueur de fil ne d passe du bornier.
7. Placez le luminaire contre le support de montage et alignez les orifices l Fixez en place l aide des vis retir es pr c demment .l **Veillez ne pas endommager les fils.**
8. Installez les ampoules : respectez le type et la tension mentionn sur le luminaire m **La puissance indiqu ne doit pas tre d pass** Utilisez uniquement des ampoules auto- prot g es. **Ne touchez pas les ampoules halog nes mains nues,**
   car cela raccourcirait leur dur de vie.
9. D vissez les pendeloques (A) et fixez-les l'anneau en haut. Les pendeloques sont fournies avec un clip. On peut fixir facilement ce clip dans le trou de l'anneau. Poussez-le dans le trou et pliez le clip (comme illustr
10. D vissez la chape cristal (B) et fixez-la avec le clip m tal dans le centre sous le lustre.
11. Enlevez l'emballage du cristal.
12. Rebranchez l'alimentation au niveau du disjoncteur

INFORMATIONS G RALES

Ce lustre est destin une installation l int rieur uniquement et doit tre fix sur une SURFACE S CHE, car toute trace d'humidit dans le pl tre ou la peinture pourrait endommager la finition.

Ne pas utiliser de vernis ni de d tergent abrasif, simplement un chiffon sec et doux.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2197

GRO WIENER CRYSTAL B DIGE DECKENANSCHL SE INSTALLATIONSANLEITUNG

Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit.
Bitte vor Arbeitsbeginn sorgf ig durchlesen und zum sp eren Nachschlagen aufbewahren.

SICHERHEITSINFORMATION

* Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine kompetente Person, die Sie bei der Installation elektrischer Ger e ber
* Diese Armatur sollte in ereinstimmung mit den IEE -Verkabelungsvorschriften und den Bauvorschriften montiert werden
* Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie diese Armatur installieren oder warten. Stellen Sie sicher, dass andere Personen ohne Ihr Wissen die Stromversorgung nicht wiederherstellen k nnen.
* Um Sch en an der verdeck ten Verkabelung w rend der Installation zu vermeiden, stellen Sie die Richtung des Versorgungskabels fest, bevor Sie Befestigungsl cher bohren.
* Diese Leuchte ist Klasse I = und sollte an eine Beleuchtungsquelle (mit Erde) angeschlossen werden, die durch eine 5-A-Sicherung oder einen gleichwertigen Schutzschalter gesch t ist.
* Achten Sie immer darauf, den richtigen Lampentyp und die richtige Wattzahl zu verwenden, wie auf der Fassung angegeben. berschreiten Sie niemals die angegebene Wat tzahl.
* Beim Lampenwechsel immer am Stromnetz ausschalten und die alte Lampe vor der Handhabung abk len lassen. Entsorgen Sie gebrauchte Gl birnen sorgf ig.
* Diese Leuchte ist nur f die Verwendung mit selbstabschirmenden Halogengl lampen vorgesehe n =

INSTALLATION

Bevor Sie diesen Artikel an der Decke installieren k nnen, ist einige Montage erforderlich. Bitte belassen Sie alle Schutzverpackungen auf den Tropfern, bis die Armatur an der Decke montiert ist, um Besch igungen zu vermeiden.

Die Deckenkappe wird getrennt von der Armatur geliefert, um Verpackungsm zu reduzieren. Um den Stiel in Position zu sichern, entfernen Sie bitte alle Kabelschutze, die sich im Loch befinden und stellen Sie dann sicher, dass das Gewinde richtig ausgerichtet ist Schrauben Sie den Stiel mit dem Deckentopf darauf Hauptteil der Armatur. Stellen Sie sicher, dass diese vollst ig angezogen ist u nd sich nicht l en kann. Nachdem der Vorbau in Position geschraubt wurde, sichern Sie den Vorbau gegen L en, indem Sie di e Madenschraube an der Buchse, in die der Vorbau geschraubt wurde, festziehen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Hausstromversorgung an der Sicherungsplatine unterbrochen ist.
2. Wenn Sie dieses Produkt anstelle eines vorhandenen anbringen, stellen Sie m licher weise fest, dass mehr als 3 Kabels e angeschlossen sind. Falls nicht an die Leuchte angeschlossene Einschleifkabel vorhanden sind, m sen diese in einer separaten Klemmleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Leuchte verbunden ist. Vor dem Entfernen vorhandener Fittings die Position jedes Kabelsatzes sorgf ig notieren
3. Entfernen Sie w rend der Installation der Armat ur nicht die Schutzverpackung von den Kristallen.
4. Montagewinkel durch L en der Befestigungsschrauben vom Beschlag abnehmen, dann als Schablone verwenden, Befestigungsl cher in die Decke anzeichnen und bohren. Stellen Sie sicher, dass die L cher in einen Balken oder eine andere geeignete Befestigung gebohrt werden und nicht nur in den Putz.
5. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu besch igen. j
6. Das Gewicht der Armatur muss getragen werden, w rend Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt herstellen: k
   Verbinden Sie die stromf rende Versorgung (nor malerweise braun oder rot) mit der stromf renden Armatur (mit „L“ gekennzeichnet) am Klemmenblock.
   Schlie en Sie den Neutralleiter der Stromversorgung (normalerweise blau oder schwarz) an den Neutralleiter der Armatur (mit „N“ gekennzeichnet) an der Klemmleiste an.
   Schlie en Sie die Erde (normalerweise gr gelb oder ohne Ummantelung) an die mit „ “ gekennzeichnete Klemme an der Armatur an.
   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sind und keine losen Drahtlitzen aus dem Anschlussblock herausgelassen warden.
7. Befestigen Sie die Armatur mit den zuvor entfernten Befestigungsschrauben an der Montagehalterung. l Achten Sie darauf, dass Sie dabei keine Dr te einklemmen.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2197

8. Montieren Sie den Lampentyp und die Wattzahl wie auf der Fassung angegeben. Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden. Verwenden Sie nur selbst abgeschirmte Glühlampen Berühren Sie Halogenlampen nicht mit bloßen Händen, da dies deren Lebensdauer verkürzt.

9. Bei der Montage der Kristalle kann Hilfe erforderlich sein. Packen Sie die Kristalle, die am oberen Ring befestigt sind, vorsichtig aus der Verpackung aus. Die Kristalle werden mit einem Clip geliefert, damit sie leicht an jedem Loch um den Umfang des oberen Rings befestigt werden können. Drücken Sie den Clip von außen durch das Loch und klappen Sie ihn dann um, um den Clip in Position zu halten. Achten Sie darauf, dass die Kristalle oder die Fassung nicht beschädigt werden.

10. Entnehmen Sie die lange mittlere Kristallkette mit der angebrachten Metallspitze aus der Verpackung und schrauben Sie diese auf das Gewinde, das sich in der Mitte der Unterseite der Armatur befindet.

11. Entfernen Sie in Ruhe alle bereits angebrachten Verpackungen von den Kristallen auf der Unterseite der Armatur.

12. Schalten Sie die Stromversorgung an der Sicherungsplatine ein.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Armatur ist nur für den internen Gebrauch bestimmt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE montiert werden, da Feuchtigkeit im Putz oder Farbe die Oberfläche beschädigen **kann. Verwenden Sie keine Politur oder Scheuermittel - nur ein weiches trockenes Tuch.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2197