Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2998

SORRENTO WALL BRACKET

INSTALLATION INSTRUCTIONS


These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 2 = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables
3. Using the fitting as a template, mark and drill fixing holes in the wall. (The holes for mounting the fitting are at the top of the metal section above the glass stem). Ensure the holes are drilled into a solid wall or other suitable mounting and not just into plaster.



4. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through rubber sleeve. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows:
   Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
   Please note: No earth should be connected to any part of this fitting. If an earth is present please terminate these in a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity is maintained for the earth circuit.
   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block. Ensure terminals and rubber sleeve are correctly seated then close connector block housing.
5. Offer fitting up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. Ensure that the fitting is securely attached. **Take care not to damage wiring.**
6. With the item mounted you can now fit the shade, carefully remove all packaging and drop the shade frame to sit onto the all thread connected to the cup on the fitting. Fix the shade in positon using the finial provided to ensure that the shade is secure; only tighten the finial by hand.
7. Fit the bulbs: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.**
8. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

APPLIQUE MURALE SORRENTO

Issue 1 01/15

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2998

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]curit[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]rence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]CURIT[illegible]

* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]tente pour obtenir des conseils [illegible]propos de l’installation d’un [illegible]quipement [illegible]lect rique.
* Ce luminaire doit [illegible]tre install[illegible]conformément aux R[illegible]glementations actuelles de c[illegible]blage et de construction IEE.
* Pour [illegible]viter les risques d’[illegible]lectrocution, coupez l’alimentation au niveau du compteur avant d’installer ou d’entretenir ce lum inaire. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour [illegible]viter d’endommager les c[illegible]bles dissimul[illegible]pendant l’installation, d[illegible]terminez la direction du c[illegible]ble d’alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient [illegible]la Classe 2 et ne n[illegible]cessite d onc pas de mise [illegible]la terre. Il doit [illegible]tre adapt[illegible]un dispositif d’[illegible]clairage prot[illegible]par un fusible de 5 amp[illegible]es ou un disjoncteur [illegible]quivalent.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des ampoules de types et de puissance correctes comme indiqu[illegible]sur le luminaire. Ne d[illegible]passez jamais la puissance indiqu[illegible]
* Lorsque vous remplacez l’ampoule, coupez toujours l’alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. [illegible]liminez les ampoules us[illegible]s conform[illegible]ment [illegible]la r[illegible]glementation.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l’alimentation [illegible]lectrique est coup[illegible]au niveau du bo[illegible]er de fusibles.
2. Si vous installez ce luminaire en remplacement d’un autre, vous constaterez peut-[illegible]tre que plus de 3 s[illegible]es de c[illegible]bles sont connect[illegible]s. S’il y a une boucle dans les c[illegible]bles qui ne sont pas connect[illegible]l’[illegible]clairage, il convient de les terminer dans un bornier s[illegible]par[illegible]on connect[illegible]l’applique. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s[illegible]e de c[illegible]bles.
3. En utilisant l'applique comme mod[illegible], marquez et percez des orifices de fixation dans le mur. (Les orifices de montage de l'applique se trouvent dans la partie sup[illegible]eure de la section m[illegible]allique, au -dessus de la tige en verre). Assurez-vous que les orifices sont perc[illegible]dans un mur solid ou un autre support ad[illegible]uat pour le montage et pas seulement dans le pl[illegible]e.
4. Le poids du luminaire doit [illegible]tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements [illegible]lectriques comme suit : [illegible]l’aide d’un tournevis, soulevez le bo[illegible]er du bornier et passe z le c[illegible]ble d’alimentation [illegible]travers le manchon de caoutchouc. Le poids de l’applique doit [illegible]tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements [illegible]lectriques comme suit :
   Raccordez l’arriv[illegible]lectrique (normalement un fil marron ou rouge) [illegible]la prise sous tension de la suspension (marqu[illegible]« L ») sur le bornier.
   Raccordez le fil [illegible]lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) [illegible]la prise neutre de la suspension (marqu[illegible]« N ») sur le bornier.
   Veuillez noter : aucun fil de terre ne doit [illegible]tre raccord[illegible]oute partie de cette applique. Si un fil de terre est pr[illegible]sent, veuillez le terminer dans un bornier distinct (non fourni) pour vous assurer que la continuit[illegible]du circuit de mise [illegible]la terre est pr[illegible]serv[illegible]
   V[illegible]ifiez que les branchements [illegible]lectriques sont solides et qu’aucun fil non termin[illegible]e sort du bornier. Assurez -vous que les bornes et le manchon de caoutchouc sont correctement install[illegible]puis refermez le bo[illegible]er du bornier.
5. Placez le luminaire contre le support de montage et fixez-le en place [illegible]laide des vis pr[illegible]lemment retir[illegible]s. Assurez- vous que l'applique est bien fix[illegible] **Veillez [illegible]e pas endommager les c[illegible]bles.**
6. Une fois le luminaire mont[illegible]vous pouvez installer l'abat -jour, retirer soigneusement tous les [illegible]ments d'emballage et d[illegible]poser l'abat -jour sur tous les c[illegible]bles raccord[illegible]s[illegible]la coupelle de l'applique. Fixez l'abat -jour en place [illegible]l’aide du bouton d[illegible]coratif fourni pour vous assurer qu'il est bien s[illegible]uris[illegible] ; serrez le bouton uniquement [illegible]la main.
7. Installez les ampoules : Respectez le type et la puissance indiqu[illegible]sur le luminaire. **Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]**
8. Reconnectez l’[illegible]lectricit[illegible]au niveau du bo[illegible]er de fusibles.

INFORMATIONS G[illegible]RALES

Ce luminaire est destin[illegible]exclusivement [illegible]un usage [illegible]int[illegible]eur et doit [illegible]tre adapt[illegible]sur une SURFACE S[illegible]HE, car toute humidit[illegible]dans le pl[illegible]e ou la peinture risquerait d’endommager sa finition. **N’utilisez pas de vernis ni de d[illegible]tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

SORRENTO APLĶK

MONTAJ TALĶMATLARI

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2998

Bu talimatlar sizin emniyetiniz i-in sunulmaktadēr.
L¿tfen ıke bakılamadan °nce bu talimatlarē dikkatli bir ĸekilde okuyunuz ve ileride kullanēlabilmesi i-in saklayēnēz.

EMNĶYET BĶLGĶLERĶ

* Elektrikli cihazlarēn kurulumu konusunda herhangi bir teredd¿t yaĸamanēz halinde bu konuda yetkin bir kiĸinin tavsiyesine baĸvurunuz.
* Bu aplik IEE Elektrik Tesisatē Nizamnamesi ile ĶnĸaatNizamnamesiône uygun bir ĸekilde monte edilmelidir.
* Elektrik -arpēlmasēnē °nlemek adēna, bu apliĵin montaj ya da bakēmēnēn yapēlmasēndan °nce elektriĵi ana giriĸten kapatēnēz. Baĸkalarēnēn sizin bilginiz dēĸēnda elektriĵi a-amayacaĵēnē temin ediniz.
* Apliĵin montajē esnasēnda sēva altē kablolarēn zarar g°rmemesini temin etmek i-in, montaj deliklerini delmeden °nce besleme kablolarēnēn y°n¿n¿ tespit ediniz.
* Bu aplik Class 2 = kapsamēnda olup, dolayēsē ile topraklama yapēlmasē gerekmemektedir. Apliĵin 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da eĸdeĵer bir devre kesici ile korunmakta olan bir aydēnlatma devresine baĵlanmasē gerekmektedir.
* Her zaman apliĵin ¿zerinde belirtilmiĸ olan tip ve watt seviyesinde ampul kullanēldēĵēndan emin olunuz. Belirtilen watt seviyesini asla aĸmayēnēz.
* Ampul deĵiĸtirirken elektriĵi her zaman ana ĸalterden kapatēnēz ve eski ampul¿ s°kmeden °nce soĵumasēnē bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir ĸekilde bertaraf ediniz.

MONTAJ

1. Elektriĵin sigorta kutusundan kesilmiĸ olduĵunu temin ediniz.
2. Bu ¿r¿n¿ h©lihazērda mevcut bir aydēnlatma biriminin yerine takēyor iseniz, 3 -iftten daha fazla kablo kullanēlmēĸ olduĵunu g°rebilirsiniz. Aydēnlatma birimine baĵlanmamēĸ olan kablolarēn birbirine baĵlanmēĸ olmasē durumunda, bu kablolarēn u-larēnēn apliĵe baĵlē olmayan ayrē bir klemens bloĵuna baĵlanmasē gerekmektedir. Mevcut aydēnlatma birimini s°kmeden °nce her bir kablo -iftinin konumunu dikkatli bir ĸekilde not ediniz.
3. Apliĵi ĸablon olarak kullanmak vasētasē ile, duvarda tespit deliklerinin yerlerini iĸaretleyip deliniz (Apliĵin asēlabilmesi iĵin gerekli olan delikler , cam sap b°l¿m¿n¿n ¿zerinde, metal kēsmēn hemen ¿st kēsmēndadēr. cam g°vdenin ¿zerinde yer alan metal kēsmēn ¿st tarafēndadēr). Bu deliklerin sadece al-ēpan levhaya deĵil, masif duvar ya da uygun bir montaj ortamēna delindiĵinden emin olunuz.
4. Elektrik baĵlantēlarē aĸaĵēda a-ēklandēĵē ĸekilde yapēlērken apliĵin aĵērlēĵē mutlaka askēya alēnmalēdēr: Baĵlantē bloĵu yuvasēnē, kapak ile g°vde arasēna tornavida ucu sokarak a-ēnēz ve elektrik besleme kablosunu kau-uk rakordan i-eri sokunuz.
   Canlē ucu (normalde kahverengi ya da kērmēzē) baĵlantē bloĵu ¿zerinde yer alan canlē-ñliveò (ñLò harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baĵlayēnēz.
   N°tr ucu (normalde mavi ya da siyah) baĵlantē bloĵu ¿zerinde yer alan n°tr (ñNò harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baĵlayēnēz.
   Dikkat: Bu apliĵin hi-bir noktasēna hi-bir ĸekilde toprak baĵlantēsē yapēlmamalēdēr. Toprak kablosu mevcut bulunmasē durumunda bu kablo ya da kablolarēn u-larēnēn ayrē bir klemens bloĵuna (aplik ile birlikte temin edilmemiĸtir) baĵlanmasē gerekmektedir. Bu baĵlantēnēn yapēlma amacē ise, hane i-indeki toprak hattēnēn s¿rekliliĵinin saĵlanmasēdēr.
   Elektrik baĵlantēlarēnēn sēkē olduĵundan, baĵlantē bloĵu dēĸēnda boĸta hi-bir kablo kalmadēĵēndan emin olunuz, ardēndan kau-uk kēlēfēn ve kablolarēn yerlerine doĵru takēlmēĸ olduĵunu kontrol edip, baĵlantē bloĵu yuvasēnē bastērarak kapatēnēz.
5. Apliĵi montaj braketine takarak daha °nce s°km¿ĸ olduĵunuz vidalar ile yerine sabitleyiniz. Apliĵin yerine saĵlam bir ĸekilde takēlmēĸ olduĵunu temin ediniz. **Bu aĸamada kablolara zarar vermemeye itina ediniz.**
6. Aplik yerine monte edildiĵinde, artēk ĸapka kēsmē da yerine takēlabilir. Ķapkanēnēnt¿m ambalaj malzemelerini dikkatli bir ĸekilde ayērdēktan sonra, aplik ¿zerinde yer alan diĸli -ubuĵun ¿zerine oturacak ĸekilde ge-iriniz. Aplik ile birlikte verilen yuvarlak somunu kullanarak yerine sabitleyiniz ve yerine saĵlam bir ĸekilde oturmasēnē temin ediniz. Yuvarlak somunu sadece el ile sēkēnēz.
7. Ampul¿n takēlmasē: Ampul¿n tipi ve watt seviyesi, avizenin ¿zerinde belirtildiĵi gibi olmalēdēr. **Belirtilmekte olan watt seviyesini aĸmayēnēz.**
8. Sigorta kutusundan elektriĵi a-ēnēz.

GENEL BĶLGĶ

Bu avize sadece i- mek©n kullanēmē amacē ile tasarlanmēĸ olup, boya ve sēva d©hilinde yer alan her t¿rl¿ rutubet/nem avizenin y¿zeyine zarar verebileceĵinden mutlaka KURU BĶR Y ¦ ZEYE monte edilmelidir.
Avize ¿zerinde cila/parlatēcē ya da aĸēndērēcē temizlik malzemeleri kullanmayēnēz, sadece yumuĸak, kuru bez ile temizleyiniz.

SORRENTO-WANDHALTERUNG

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2998

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagzwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den aktuellen IEE -Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Dies Fassung entspricht der Klasse 2 = daher ist keine Erdung erforderlich. Die Fassung sollte an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter geschützt ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

INSTALLATION

1. **Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.**
2. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3-Kabelsätze angeschlossen sind. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen.
3. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Wand, indem Sie die Fassung als Schablone verwenden. (Die Montagebohrungen der Fassung befinden sich oben am Metallteil über dem Glasstiel). Stellen Sie sicher, die Bohrungen in eine massive Wand oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.
4. Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen abgestützt werden: Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen abgestützt werden:
   Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
   Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau der schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung (mit einem „N“ markiert) am Klemmenblock.
   Achtung: An die Fassung sollte kein Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.
   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden. Prüfen Sie, dass die Klemmen und Gummimanschetten korrekt sitzen, schließen Sie dann das Klemmenblockgehäuse.
5. Setzen Sie Fassung in die Montagehalterung ein und sichern Sie diese mit den vorher entfernten Schrauben in ihrer Position. Stellen Sie sicher, dass die Fassung sicher befestigt ist. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**
6. Nach der Montage der Fassung können Sie jetzt den Schirm befestigen, indem Sie diesen vorsichtig von allen Verpackungsmaterialien befreien und den Schirmrahmen heruntergleiten lassen, sodass dieser auf dem Gewinde sitzt, das mit der Kappen an der Fassung verbunden ist. Befestigen Sie den Schirm mit dem im Lieferumfang enthaltenen Knauf in seiner Position, um sicherzustellen, dass dieser sicher sitzt. Ziehen Sie diesen nur handfest an.
7. Setzen Sie die Glühbirnen ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.**
8. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier - oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**