Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2671

CARSON WALL BRACKET

INSTALLATION INSTRUCTIONS


These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 1 = and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables
3. Remove the mounting bracket from fitting by undoing the two retaining screws.
4. Using the mounting bracket as template, mark and drill fixing holes in the wall. Ensure the holes are drilled into a solid wall or other suitable mounting and not just into plaster.
5. Align mounting bracket with the fixing holes and fit to the wall using suitable fixings.



6. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows:
   Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
   Connect the supply earth (normally green/yellow or unsheathed) to earth (marked “ ”) on terminal block.
   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the terminal block.
7. Offer fitting up to the mounting bracket and align fixing holes. Secure in place with the retaining screws removed earlier. **Take care not to damage wiring.**
8. Fit the candledrip: Unpack the metal sleeve (candledrip) from the packaging and place over the lampholder.
9. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.**
10. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

APPLIQUE CARSON

Issue 1 06/13

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2671

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer [illegible]ravailler et les conserver pour r[illegible]ence future

INFORMATIONS DE S[illegible]URIT[illegible]

* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]ente pour obtenir des conseils relatifs [illegible]'installation d'[illegible]quipements [illegible]ectriques.
* Ce lustre doit [illegible]e install[illegible]conform[illegible]ment aux R[illegible]lementations de c[illegible]age et aux R[illegible]lementations du b[illegible]ment de l 'IEE
* Pour [illegible]viter tout risque d'[illegible]ectrocution, coupez l'alimentation secteur avant d'installer ou d'entretenir ce lustre. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]blir l'alimentation [illegible]votre insu.
* Pour [illegible]viter les dommages des fils dissimul[illegible]pendant l'installation, v[illegible]fiez la direction du c[illegible]e d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Cet [illegible]quipement fait partie de la Classe 1 = et doit [illegible]e raccord[illegible]une prise secteur (avec mise [illegible]a terre) prot[illegible]par un fusible de 5 amp[illegible]es ou un coupe -circuit [illegible]quivalent.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des ampoules de type et de puissance correctes comme indiqu[illegible]sur le lustre. Ne d[illegible]assez jamais la puissance recommand[illegible]
* Lors du remplacement d'une ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. Jetez les ampoules us[illegible]s avec prudence.

.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation [illegible]ectrique de votre domicile est coup[illegible]au niveau du disjoncteur.
2. Si vous installez ce produit [illegible]a p lace d'un autre [illegible]airage, vous constaterez peut -[illegible]e que plus de 3 s[illegible]es de fils sont raccord[illegible] S'il y a des boucles dans les fils qui ne sont pas raccord[illegible]au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier distinct non raccord[illegible]au luminaire. Avant de retirer le support existant, notez attentivement la position de chaque s[illegible]e de fils.
3. Retirez le support de montage du luminaire en d[illegible]issant les vis situ[illegible]s sur le c[illegible]e de l'applique.
4. En utilisant le support de montage comme mod[illegible], marquez, puis percez les orifices de fixation dans le mur. Assurez-vous que les orifices sont perc[illegible]dans un mur solide ou un autre montage appropri[illegible]et pas simplement dans le pl[illegible]e.
5. Alignez le support de montage sur les orifices de fixation et adaptez-le au mur [illegible]'ai de des fixations ad[illegible]uates.
6. Le poids du lustre doit [illegible]e soutenu pendant que vous effectuez les branchements [illegible]ectriques.
   Branchez le fil d'alimentation directe (normalement marron ou rouge) [illegible]a prise alimentati on du lustre (portant la lettre « L ») du bornier.
   Branchez le fil d'alimentation neutre (normalement bleu ou noir) [illegible]a prise neutre du lust re (portant la lettre « N ») du bornier.
   Branchez le fil de mise [illegible]a terre (normalement vert/jaune ou non gain[illegible]a prise de terre (marqu[illegible]« ») du bornier.
   REMARQUE : Assurez-vous que les branchements [illegible]ectriques sont bien serr[illegible]et qu'aucune longueur de fil ne d[illegible]asse du bornier.
7. Placez le luminaire contre le support de montage et alignez les orifices. Fixez en place [illegible]'aide des vis retir[illegible]s pr[illegible]emment. **Veillez [illegible]e pas endommager les fils.**
8. Installez les porte-bougies, puis vissez les ampoules, du type et de la puissance indiqu[illegible]sur le lustre. **La puissance indiqu[illegible]ne doit pas [illegible]re d[illegible]ass[illegible]**
9. Rebranchez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

INFORMATIONS G[illegible]RALES

Ce lustre est destin[illegible]une installation [illegible]int[illegible]eur uniquement et doit [illegible]e fix[illegible]sur une SURFACE S[illegible]HE, car toute trace d'humidit[illegible]dans le pl[illegible]e ou la peinture pourrait endommager la finition. **Ne pas uti liser de vernis ni de d[illegible]ergent abrasif, simplement un chiffon sec et doux.**

CARSON DUVAR DESTE Ĵ Ķ Ș

MONTAJ TALĶMATLARI

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL2671

Bu talimatlar g¿venliĵiniz i-in verilmiĸtir.
Ķke baĸlamadan ºnce l¿tfen dikkatlice okuyun ve ileride baĸvurmak ¿zere saklayēn.

G ¦ VENLĶK BĶLGĶLERĶ

* ķ¿pheleriniz varsa, elektrikli ekipmanēn montajē konusunda tavsiyeler almak ¿zere yetkili bir kiĸiye danēĸēn.
* Bu baĵlantē elemanē, ge-erli IEE Elektrik Tesisatē Yºnetmelikleri ve Bina Yºnetmeliklerine uygun olarak takēlmalēdēr.
* Elektrik -arpmasē nedeniyle º l¿mleri ºnlemek i-in, bu baĵlantē elemanēnē monte etmeden veya bakēmēnē yapmadan ºnce ĸebeke baĵlantēsēnē kesin. Baĸka kiĸilerin sizin bilginiz olmadan elektrik kaynaĵēnē a-amayacaklarēndan emin olun.
* Montaj sērasēnda gizli kablo tesisatēna hasarē ºnlemek i-in, tespit deliklerini delmeden ºnce besleme kablosunun yºn¿n¿ belirleyin.
* Bu baĵlantē elemanē Sēnēf 1ôdir = ve 5 amperlik bir sigorta veya dengi devre kesiciyle korunan yēldērēmdan korunma beslemesiyle (topraklē) donatēlmalēdēr.
* Her zaman, baĵlantē elemanēnda gºsterildiĵi ĸekilde doĵru tip ve vat g¿c¿nde ampul kullandēĵēnēzdan emin olun. Belirtilen vat g¿c¿n¿ hi-bir zaman aĸmayēn.
* Ampul¿ deĵiĸtirirken, her zaman elektrik ĸebekesini kesin ve iĸlem yapmadan ºnce eski ampul¿n soĵumasēna izin verin. Kullanēlan ampulleri dikkatli ĸekilde bertaraf edin.

MONTAJ

1. Sigorta panosundan evin elektrik kaynaĵēnēn kesilmesini saĵlayēn.
2. Bu ¿r¿n¿ mevcut bir ¿r¿n¿n yerine monte ediyorsanēz, 3 setten fazla kablonun baĵlē olduĵunu gºrebilirsiniz. Iĸēĵa baĵlē olmayan kablolarda d¿ĵ¿mler varsa, bunlar, baĵlantē elemanēna baĵlē olmayan ayrē bir baĵlantē kutusunda sonlandērēlmalēdēr. Mevcut baĵlantē elemanēnē -ēkarmadan ºnce, her kablo setinin konumunu dikkatlice not edin
3. Ķki tespit vidasēnē a-arak, montaj desteĵini baĵlantē elemanēndan -ēkarēn.
4. Montaj desteĵini ĸablon olarak kullanarak, duvarda tespit delikleri iĸaretleyin ve delin. Deliklerin yalnēzca al-ē sēvaya deĵil, saĵlam bir duvara veya diĵer uygun desteĵe delindiĵinden emin olun.
5. Montaj desteĵini tespit vidalarēna hizalayēn ve uygun te-hizat kullanarak duvara yerleĸtirin.
6. Elektrik baĵlantēlarēnē aĸaĵēdaki ĸekilde yaparken baĵlantē elemanēnēn aĵērlēĵē desteklenmelidir:
   Elektrik y¿kl¿ kaynaĵē (normal olarak kahverengi veya kērmēzē) baĵlantē kutusundaki elektrik y¿kl¿ baĵlantē elemanēna (ñLò iĸaretli) baĵlayēn.
   Nºtr kaynaĵē (normal olarak mavi veya siyah) baĵlantē kutusundaki nºtr baĵlantē elemanēna (ñNò iĸaretli) baĵlayēn.
   Toprak kaynaĵēnē (normal olarak yeĸil/sarē veya kēlēfsēz) baĵlantē kutusundaki topraĵa (ñ ò) baĵlayēn.
   Elektrik baĵlantēlarēnēn sēkē olmasēnē ve baĵlantē kutusunun dēĸēnda gevĸek kablo telleri olmamasēnē saĵlayēn.
7. Montaj desteĵine kadar tespit edin ve baĵlantē deliklerini hizalayēn. Daha ºnceden -ēkarēlan tespit vidalarēyla yerine tutturun. **Kablo tesisatēna zarar vermemeye dikkat edin.**
8. ķamdanē takēn: Metal kolu (ĸamdan) ambalajēndan -ēkarēn ve duya yerleĸtirin.
9. Ampul¿ takēn: Tip ve vat g¿c¿ baĵlantē elemanēnēn ¿zerinde gºsterilmiĸtir. **Belirtilen vat g¿c¿ aĸēlmamalēdēr.**
10. Sigorta panosundan elektrik kaynaĵēnē a-ēn.

GENEL BĶLGĶLER

Bu baĵlantē elemanē yalnēzca i- mekan kullanēmē i-in tasarlanmēĸtēr ve al-ē sēva veya boyadaki herhangi bir nemlilik bitiĸe zarar verebileceĵinden KURU Y ¦ ZEYE monte edilmelidir. **Cila veya aĸēndērēcē temizlik malzemesi kullanmayēn, yalnēzca yumuĸak kuru bez kullanēn.**