Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4364

OCKLEY WALL LIGHT
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* It is recommended that a qualified electrician is used to install this product.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 2= and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by removing the retaining screws and washers, retain for later.
4. Using the mounting bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the wall. Ensure the screws are firmly fixed into a solid or other suitable mounting and not just the plasterboard j
5. Attach the mounting bracket to the wall using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** k
6. Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through the rubber sleeve. Whilst supporting the weight of the fitting, make electrical connections as follows: l

   ¶ Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.


   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the terminal block. Ensure terminals and rubber sleeve is correctly seated then close connecter block housing by snapping together.

   Please note: No earth should be connected to any part of this fitting. If any earth wires are present please terminate these in a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity is maintained for the earth circuit.
7. Offer fitting up to mounting bracket and secure in place using the screws and any washers removed earlier. **Take care not to trap or damage wiring in the process** m
8. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded** n
9. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4364



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4364

OCKLEY APPLIQUE MURALE
INSTRUCTIONS DôINSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¢curit¢
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¢f¢rence future.

INFORMATIONS DE S¢URIT¢

* Il est recommand¢ de faire appel ¨ un ¢lectricien qualifi¢ pour installer ce produit.
* En cas de doute, consultez une personne comp®tente pour obtenir des conseils ¨ propos de lôinstallation dôun ®quipement ¢lectrique.
* Ce luminaire doit ¢tre install¢ conformément aux R¢glementations de c¢blage et de construction IEE.
* Pour ®viter les risques dô®lectrocution, coupez lôalimentation au niveau du compteur avant dôinstaller ou dôentretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¢tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter dôendommager les c¢bles dissimul®s pendant lôinstallation, d®terminez la direction du c¢ble dôalimentation avant de percer les orifices de fixation.
  Cette suspension appartient ¨ la Classe 2 = et doit ¢tre adapt¢e ¨ un dispositif dô®clairage prot®g®par un fusible de 5 amp¨res ou un disjoncteur ¢quivalent.
* Lorsque vous remplacez lôampoule, coupez toujours lôalimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. ¢liminez les ampoule s us¢es conformément ¨ la r¢glementation.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que lôalimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.
2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s®rie de c¢bles. Sôil y a une boucle dans les c¢bles qui ne sont pas connect¢s au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¢par¢ non connect¢ au luminaire.
3. Retirez le support de montage du luminaire en d¢vissant les vis de fixation et les rondelles, et conservez -le pour plus tard.
4. En utilisant le support de montage comme un mod¨le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le mur. Assurez -vous que les vis sont fermement fix¢es sur une solive ou un autre support ad¢quat pour le montage et pas seulement dans le pl¢tre j
5. Fixez la plaque de montage au mur ¢ laide de fixations ad¢quates. **Veillez ¨ne pas endommager les c¢bles** k
6. ê lôaide dôun tournevis, soulevez le bo´tier du bornier et passez le c¢ble dôalimentation ¨ travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements ¢lectriques comme suit : l
   - Raccordez lôarriv®e ®lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¨ la prise sous tension du luminaire (marqu®e « L ») sur le bornier.
   - Raccordez le fil ¢lectrique neu tre (normalement un fil bleu ou noir) ¨ la prise neutre du luminaire (marqu¢ « N ») sur le bornier.

   Assurez-vous que les branchements ®lectriques sont solides et quôaucun fil non termin®ne sort du bornier. Assurez-vous que les bornes et le manchon de caoutchouc sont correctement install¢s puis refermez le bo¨tier du bornier.

   Veuillez noter : Aucun fil de terre ne doit ¢tre raccord¢ toute partie de ce luminaire. Si des fils de terre sont pr¨sents, veuillez les terminer dans un bornier distinct (non fourni) pour vous assurer que la continuit¢ du circuit de mise ¨ la terre est pr¨serv¢
7. Placez le luminaire contre le support de montage et fixez-le en place ¢ laide des vis et des rondelles pr¢c¢demment retir¢es. **Veillez ¨ne pas coincer ni endommager les fils au cours de cette operation** m
8. Installez lôampoule : Respectez le type et la puissance indiqu¢s sur le luminaire. **Ne d¢ assez pas la puissance indiqu¢** n
9. Reconnectez lô®lectricit®au niveau du bo´tier de fusibles.

INFORMATIONS G¢N¢RALES

Ce luminaire est destin®exclusivement ¨ un usage ¨ lôint®rieur et doit °tre install®sur une SURFACE SÊCHE, car toute humidit®dans le pl©tre ou la peinture risquerait dôendommager sa finition. **Nôutilisez pas de vernis ni de d¢tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4364

OCKLEY WANDLEUCHTE
INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Es wird empfohlen, dieses Produkt von einem zugelassenen Elektriker installieren zu lassen.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die Sicherungsschrauben und Unterlegscheiben entfernen. Bewahren Sie diese für später auf.
4. Markieren und bohren Sie die Befestigungsbohrungen in die Wand, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Schrauben in eine massive Wand oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz j
5. Sichern Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Wand. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen** k
6. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen: l

   ¶ Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ĂLñ markiert).
   ¶ Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ĂNñ markiert).

   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden. Prüfen Sie, dass die Klemmen und Gummimanschetten korrekt sitzen, schließen Sie dann das Klemmenblockgehäuse.

   Achtung: An die Fassung sollte kein Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einer getrennten Klemmenleiste ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.
7. Setzen Sie die Fassung oben auf die Montagehalterung und sichern Sie diese dann mit den vorher entfernten Schrauben und allen Unterlegscheiben in ihrer Position. **Achten Sie darauf, die Verkabelung dabei nicht einzuklemmen oder zu beschädigen** m
8. Einsetzen der Glühbirne: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden** n
9. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**

Issue 1 10/18