Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

HARRINGTON GLASS PENDANT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* It is recommended that a qualified electrician is used to install this product.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 2= and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
* Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by removing the two screws located on either side of the ceiling cup. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster.
4. Chain links may be adjusted to reduce the height of the fitting. Using two pairs of pliers, carefully open the chain links and remove the required number to achieve the desired fitting height. Note: Cloth should be used between the jaws of the pliers to protect the decorative finish. Pull any excess cable through the ceiling cup. Attach the bottom adjustable chain link to the last link of the support chain to the connection ring of the chandelier. The link is opened by twisting the barrel nut at the side anti-clockwise, hooking the chain link over the top ring of the chandelier and retightening to close the link.
   IMPORTANT ensure the chain is supporting the weight of the fitting and not the electrical cable.
5. Carefully remove the glass panels from their protective packaging. j Next, carefully lower glass panels into the pendant shade. The edges of the glass are inserted behind the metal vertical retaining panels on the inside of the pendant frame. k Keep the glass as vertical as possible during assembly into the frame whilst also taking care not to allow the glass panels to drop in to the frame as this may cause damage.
6. Once the three glass panels have been installed in to the pendant shade, gently lower the lamp holder section in to position. The three metal arm braces on the lamp holder section need to align with the three holes in the top of the pendant shade. l Once the fixing holes are aligned, insert the three thumb screws through the holes in the lamp holder section and into the pendant shade and fully tighten to secure.m This step is best performed by resting the product on a floor or other covered flat surface and carefully tilting the shade to one side to help align the fixing holes. Ensure a good connection of mechanical parts is made before installing on to the ceiling.
7. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. n **Take care not to damage wiring.**


Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

8. Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through the rubber sleeve. Whilst supporting the weight of the fitting, make electrical connections as follows: o
   - ¢ Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   - ¢ Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.

   Please note: No earth should be fitted to any part of this light if any earth wires are present please ensure that these are terminated into a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity of the earth for the rest of the house is maintained.
9. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. **Take care not to trap wires in the process.** p
10. Fit the bulbs: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.** q Note: The main vertical lamp holder stem has an in-line adjustable knuckle join. This can be used to centralise the lamp holders inside the shade.
11. Switch on the electricity supply at the fuse board.



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

SUSPENSION EN VERRE HARRINGTON

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]curit[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]rence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]URIT[illegible]

* Il est recommand[illegible]e confier l'installation de ce produit [illegible]un [illegible]lectricien qualifi[illegible]
* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]tente pour obtenir des conseils [illegible]propos de l'installation d'un [illegible]quipement [illegible]lectrique.
* Ce luminaire doit [illegible]tre install[illegible]confo rm[illegible]ment aux R[illegible]glementations de c[illegible]blage et de construction IEE.
* Pour [illegible]viter les risques d'[illegible]lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour [illegible]viter d'endommager les c[illegible]bles dissimul[illegible]pendant l'installation, d[illegible]terminez la direction du c[illegible]ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient [illegible]la Classe 2 = [illegible] et doit [illegible]tre a daptable[illegible]un dispositif d'[illegible]clairage prot[illegible]par un fusible de 5 amp[illegible]es ou un disjoncteur [illegible]quivalent.
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. [illegible]liminez les am poules us[illegible]es conform[illegible]ment [illegible]la r[illegible]glementation.
* Ce produit doit [illegible]tre install[illegible]abri des rayons directs du soleil.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation [illegible]lectrique est coup[illegible]au niveau du bo[illegible]er de fusibles.
2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s[illegible]e de c[illegible]bles. S'il y a une boucle dans les c[illegible]bles qui ne sont pas connect[illegible]au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s[illegible]par[illegible]on connect[illegible]au luminaire.
3. Retirez le support de montage de la suspension en retirant les deux vis situ[illegible]es de part et d'autre de la coupelle de plafond. En utilisant le support comme un mod[illegible], marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc[illegible]dans une solive ou un autre [illegible]ment ad[illegible]uat pour le montage et pas seulement dans le pl[illegible].
4. La longueur peut [illegible]tre ajust[illegible]pour r[illegible]duire la hauteur de la suspension. En utilisant deux pinces, ouvre z soigneusement les maillons et retirez le nombre de maillons requis pour atteindre la hauteur d'installation souhait[illegible] Remarque : Ins[illegible]z un tissu entre les m[illegible]choires des pinces pour prot[illegible]er la finition d[illegible]corative. Retirez l'[illegible]ventuel excl[illegible]ent de c[illegible]ble p ar la coupelle de plafond. Fixez le maillon inf[illegible]eur r[illegible]glable de la cha[illegible]e au dernier anneau de la cha[illegible]e de support du lustre. Pour ouvrir le maillon, il suffit de tourner l'[illegible]crou [illegible]manchon situ[illegible]sur le c[illegible]dans le sens anti -horaire, avant d'accrocher le maillon de la cha[illegible]e au maillon sup[illegible]eur du lustre, puis de resserrer l'[illegible]crou pour fermer le maillon.
   IMPORTANT – Assurez-vous que c'est la cha[illegible]e, et non le c[illegible]ble [illegible]lectrique, qui supporte le poids du luminaire.
5. Retirez soigneusement les panneaux de verre de leur emballage protecteur. j Abaissez ensuite doucement les panneaux de verre inf[illegible]eur dans l'abat -jour de la suspension. Les bords du verre sont ins[illegible]derri[illegible]e les panneaux en m[illegible]al verticaux restants [illegible]int[illegible]eur du cadre de la suspension . k Maintenez le verre aussi vertical que possible pendant son montage dans le cadre, tout en veillant [illegible]ne pas laisser tomber les panneaux de verre dans le cadre, car cela pourrait les endommager.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

6. Une fois les trois panneaux de verre installés dans l'abat-jour de la suspension, abaissez doucement la section du support de la lampe en position. Les trois supports métalliques en bras de la section du support de lampe doivent s'aligner sur les trois orifices de la partie supérieure de l'abat-jour de la suspension. Une fois les orifices de fixation alignés, insérez les trois vis papillon dans la section du support de lampe et dans l'abat-jour de la suspension et serrez-les soigneusement pour les fixer. Pour procéder à cette opération, il est préférable d'appuyer le produit contre un sol ou une autre surface plate couverte et d'incliner légèrement l'abat-jour d'un côté pour favoriser l'alignement des orifices de fixation. Assurez que les parties métaniques sont solidement connectées avant d'installer le luminaire au plafond.
7. Fixez le support de montage au plafond à l'aide de fixations adéquates. **Veillez à ne pas endommager les câbles.**
8. À l'aide d'un tournevis, soulevez le boîtier du bornier et passez le câble d'alimentation à travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements électriques comme suit :
   - Raccordez l'arrivée électrique (normalement un fil marron ou rouge) à la prise sous tension du luminaire (marqué « L ») sur le bornier.
   - Raccordez le fil électrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) à la prise neutre du luminaire (marqué « N ») sur le bornier.

   Veuillez noter : aucun fil de terre ne doit être connecté à toute partie de ce luminaire. Si des câbles de mise à la terre sont présents, assurez-vous qu'ils sont terminés dans un bornier distinct (non fourni) afin de vous assurer que la continuité de la mise à la terre pour le reste de la maison soit préservée.
9. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retirées au préalable. **Veillez à ne pas coincer les fils au cours de cette opération.**
10. Installez les ampoules : Respectez le type et la puissance indiqués sur le luminaire. **Ne dépassez pas la puissance indiquée.** Remarque : La tige verticale principale du lampadaire est équipée d'une articulation en ligne réglable. Cela peut permettre de centraliser les supports de lampe à l'intérieur de l'abat-jour.
11. Reconnectez l'électricité au niveau du boîtier de fusibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être adapté sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

HARRINGTON SALLANTILI CAM AVĶZE
MONTAJ TALĶMATLARI

Bu talimatlar sizin emniyetiniz i-in sunulmaktadēr.
L¿tfen ıĸe baĸlamadan ºnce bu talimatlarē dikkatli bir ĸekilde okuyunuz ve ileride kullanēlabilmesi i-in saklayēnēz.

EMNĶYET BĶLGĶLERĶ

* Bu ¿r¿n¿n montajēnēn ehil bir elektrik-iye yaptērēlmasēnē tavsiye etmekteyiz.
* Elektrikli cihazlarēn kurulumu konusunda herhangi bir teredd¿t yaĸamanēz halinde bu konuda yetkin bir kiĸinin tavsiyesine baĸvurunuz.
* Bu lamba IEE Elektrik Tesisatē Nizamnamesi ile Ķnĸaat Nizamnamesiône uygun bir ĸekilde monte edilmelidir.
* Elektrik -arpēlmasēnē ºnlemek adēna, bu lambanēn montaj ya da bakēmēnēn yapēlmasēndan ºnce elektriĵi ana giriĸten kapatēnēz. Baĸkalarēnēn sizin bilginiz dēĸēnda elektriĵi a-amayacaĵēnē temin ediniz.
* Lambanēn montajē esnasēnda sēva altē kablolarēn zarar gºrmemesini temin etmek i-in, montaj deliklerini delmeden ºnce besleme kablolarēnēn yºn¿n¿ tespit ediniz.
* Bu lamba Class 2= kapsamēnda olup, dolayēsē ile lambanēn 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da eĸdeĵer bir devre kesici ile korunmakta olan bir aydēnlatma devresine baĵlanmasē gerekmektedir.
* Ampul deĵiĸtirirken elektriĵi her zaman ana ĸalterden kapatēnēz ve eski ampul¿ sºkmeden ºnce soĵumasēnē bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir ĸekilde bertaraf ediniz.
* Bu avizeyi doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵē almayan bir yere yerleĸtiriniz.

MONTAJ

1. Elektriĵin sigorta kutusundan kesilmiĸ olduĵunu temin ediniz.
2. Mevcut lambayē sºkmeden ºnce her bir kablo -iftinin konumunu dikkatli bir ĸekilde not ediniz. Kablolarda lambaya baĵlanmadan bērakēlmēĸ demetler olmasē halinde bu baĵlanmamēĸ kablolarēn, diĵer ucu lambaya baĵlantēlē olmayan ayrē bir klemens bloĵu i-ine alēnarak izole edilmesi gerekmektedir.
3. Tavan montaj braketi ile kapaĵēnē yan kēsēmda yer alan iki adet vidayē sºkerek birbirinden ayērēnēz. Montaj braketini ĸablon olarak kullanmak vasētasē ile tavanda tespit deliklerinin yerlerini iĸaretleyip deliniz. Bu deliklerin sadece al-ēpan levhaya deĵil, tavan kiriĸi ya da uygun bir montaj ortamēna delindiĵinden emin olunuz.
4. Avizenin y¿kseklik ayarēnēn yapēlabilmesi i-in zincirden m¿nferit baklalar -ēkarēlabilir. Ķki adet pense kullanmak vasētasē ile zincir baklalarēnē dikkatli bir ĸekilde a-ēnēz ve istenen y¿ksekliĵi elde etmek i-in gereken sayēda baklayē zincirden -ēkarēnēz. Not: Baklalarēn -izilmesini ºnlemek i-in penselerin aĵēz kēsēmlarēnda kumaĸ/bez kullanēlmalēdēr. T¿m kablo fazlalēĵēnē montaj braketinin kapaĵē i-ine -ekiniz. Zincirin ayarlanabilir alt baklasēnē avizenin baĵlantē halkasēna baĵlanan destek zincirinin son baklasēna takēnēz. Zincir baklasē, yan tarafēndaki yuvarlak somunu saat aksi yºn¿nde -evirerek a-ēlēr, zincir avizenin ¿st halkasēna takēlēr ve zincir baklasē tekrar sēkē hale getirilerek kapatēlēr.
   ¥NEMLĶ Avizenin t¿m aĵērlēĵēnē kablonun deĵil, zincirin taĸēyor olmasēnē temin ediniz.
5. Cam panelleri koruyucu ambalajēndan dikkatle -ēkarēnēz. j Daha sonra cam panelleri, dikkatli bir ĸekilde avizenin gºlgeliĵine doĵru indiriniz. Camēn kenarlarē, sallantēlē gºvdenin i- kēsmēndaki metal dikey tespit panellerinin arkasēna yerleĸtirilmelidir. k Zedelenmesine yol a-mamasē i-in cam panelleri gºvdenin i-ine d¿ĸ¿rmemeye ºzen gºstererek, gºvdeye montaj yaparken, camē m¿mk¿n olduĵunca dik bir ĸekilde tutunuz.
6. ¾cam panel, avizenin ĸapkasēna takēldēktan sonra, lambanēn tutucu kēsmēnē yavaĸ-a yerine doĵru indiriniz. Lambanēn tutucu kēsmēndaki ¿- metal kol desteĵinin, avize ĸapka kēsmēnēn ¿zerindeki ¿- delikle hizalanmasē gereklidir. l ¦ nite ¿zerindeki delikler hizalandēktan sonra, ¿- adet vidayē, lambanēn tutucu kēsmē ¿zerindeki deliklerden avize ĸapkasēna doĵru ge-iriniz ve sabitlemek ¿zere iyice sēkēĸtērēnēz.m Bu adēmē en iyi ĸekilde yapabilmek i-in, ¿r¿n¿ zemine ya da ¿zeri ºrt¿l¿ d¿z bir y¿zeye yerleĸtiriniz ve tespit

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

deliklerini hizalamak i-in ĸapka kēsmēnē dikkatli bir ĸekilde bir yana doʃru eʃiniz. Tavana takmadan °nce mekanik par-alarēn baʃlantēsēnēn iyi bir ĸekilde yapēlmēĸ olmasēna °zen g°steriniz.

7. Montaj braketini uygun bir tespit malzemesi kullanarak tavana monte ediniz. n **Bu aĸamada kablolara zarar vermemeye itina ediniz.**
8. Baʃlantē bloʃu yuvasēnē, kapak ile g°vde arasēna tornavida ucu sokarak a-ēnēz ve besleme kablosunu kau-uk kablo kēlēfēnēn i-inden ge-iriniz. Elektrik baʃlantēlarē aĸaʃēda a-ēklandēʃē ĸekilde yapēlērken lambanēn aʃērlēʃē mutlaka askēya alēnmalēdēr: o
   - ¢ Canlē ucu (normalde kahverengi ya da kērmēzē) baʃlantē bloʃu ¿zerinde yer alan canlē-“live” (“L” harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baʃlayēnēz.
   - ¢ N°tr ucu (normalde mavi ya da siyah) baʃlantē bloʃu ¿zerinde yer alan n°tr (ñNò harfi ile iĸaretlenmiĸtir) noktaya baʃlayēnēz.

   ¥emli not: Bu aydēnlatma biriminin ¿zerine hi-bir kablonun topraklanmamasē gerekmektedir. Toprak kablosu mevcut bulunmasē durumunda bu kablo ya da kablolarēn u-larēnēn ayrē bir klemens bloʃuna (lamba ile birlikte temin edilmemiĸtir) baʃlanmasē gerekmektedir. Bu baʃlantēnēn yapēlma amacē ise, hane i-indeki toprak hattēnēn s¿rekliliʃinin saʃlanmasēdēr.
9. Daha °nce s°km¿ĸ olduʃunuz vidalarē kullanarak avize ile montaj braketinin baʃlantēsēnē yapēnēz. **Bu aĸamada elektrik kablolarēnēn araya sēkēĸmamasēna °zen g°steriniz** p
10. Ampullerin takēlmasē: Ampullerin tipi ve watt seviyesi, avizenin ¿zerinde belirtildiʃi gibi olmalēdēr. **Belirtilmekte olan watt seviyesini aĸmayēnēz.** Not: Ana dikey lamba tutucu g°vdesinde sēralē tip ayarlanabilir k¿resel baʃlantē bulunmaktadēr. Bu, lamba tutucu ¿nitelerini ĸapka kēsmē i-inde ortada toplamak amacē ile kullanēlabilir.
11. Sigorta kutusundan elektriʃi a-ēnēz.

GENEL BĶLGĶ

Bu avize sadece i- mek©n kullanēmē amacē ile tasarlanmēĸ olup, boya ve sēva dĶlinde yer alan her tĶ½ rutubet/nem avizenin y¿zeyine zarar verebileceʃinden mutlaka KURU BĶR Y ¦ ZEYE monte edilmelidir. **¿zerinde cila/parlatēcē ya da aĸēndērēcē temizlik malzemeleri kullanmayēnēz, sadece yumuĸak, kuru bez ile temizleyiniz.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

GLASHÄNGELAMPE HARRINGTON
INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Es wird empfohlen, dieses Produkt von einem zugelassenen Elektriker installieren zu lassen.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = ▪ und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.
* Dieses Produkt geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung platzieren.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die beiden Schrauben an jeder Seite der Deckendose entfernen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.
4. Die Kettenglieder können angepasst werden, um die Höhe der Fassung zu reduzieren. Öffnen Sie mit zwei Zangen vorsichtig die Kettenglieder und entfernen Sie die erforderliche Anzahl, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Hinweis: Zwischen den Zangenbacken sollte ein Tuch verwendet werden, um die dekorative Oberfläche zu schützen. Ziehen Sie die vermögende Kabellänge durch die Deckendose. Das untere justierbare Kettenglied an dem letzten Glied der Tragekette am Verbindungsring des Kronleuchters befestigen. Das Glied wird geöffnet, indem Sie die Zylindermutter an der Seite nach links drehen. Haken Sie das Kettenglied über den oberen Ring des Kronleuchters und ziehen Sie die Mutter wieder an, um das Kettenglied zu schließen.
   WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Kette und nicht das elektrische Kabel das Gewicht der Fassung trägt.
5. Die Glaspaneele vorsichtig aus der Schutzverpackung auspacken. j Anschließend die Glaspaneele vorsichtig in den Schirm der Hängelampe absenken. Die Kanten des Glases werden hinter die vertikalen Haltepaneele an der Innenseite des Rahmens der Hängelampe eingeführt. k Das Glas während der Montage in den Rahmen so vertikal wie möglich halten und darauf achten, dass die Glaspaneele nicht in den Rahmen fallen gelassen werden, da dies zu Beschädigungen führen könnte.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4272

6. Nachdem die drei Glaspaneele in den Schirm des Hängelampe montiert wurden, den Lampenfassungsteil sanft in seien Position absenken. Die drei Armklammern aus Metall am Lampenfassungsteil müssen mit den drei Bohrungen oben am Lampenschirm übereinstimmen. l Sobald die Befestigungsbohrungen ausgerichtet sind, führen Sie die drei Rändelschrauben durch die Bohrungen im Lampenfassungsteil in den Lampenschirm ein und ziehen diese vollständig an.m Dieser Schritt wird am besten ausgeführt, wenn das Produkt auf dem Boden oder einer anderen abgedeckten flachen Ebene steht. Neigen Sie den Schirm dann vorsichtig auf eine Seite, um die Ausrichtung der Befestigungsbohrungen zu erleichtern. Stellen Sie eine gute Verbindung der mechanischen Teile sicher, bevor Sie die Lampe an der Decke befestigen.
7. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. n **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**
8. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen: o
   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).

   Achtung: An dieser Lampe sollten keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.
9. Befestigen Sie die Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. **Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen.** p
10. Setzen Sie die Glühbirnen ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.** q Hinweis: Die vertikale Hauptlampenfassungsstange besitzt einen justierbaren Gelenkanschluss. Dieses Gelenk kann zur Zentrierung der Lampenfassung innerhalb des Schirms verwendet werden.
11. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**