Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4429

PRAGUE 1LT BATHROOM IP44 WALL LIGHT
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* We recommend a qualified electrician carries out any electrical wiring in the bathroom.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* This fitting is rated IP44 and is suitable for use in Zones 1 & 2 of a bathroom, when fitted in accordance with IEE Wiring Regulations (see accompanying diagram). Fitting must be connected to a supply protected by a 30mA RCD in Zone 1.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class I = and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 Amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of lamp, as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the lamp, always switch off at the mains and allow the old lamp to cool down before handling. Dispose of used lamps carefully.
* Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.

3. Remove the mounting bracket from the light by removing the screws located in the side. Keep the screws and any washers provided safe for later. Using the backplate as a template, mark and then drill the positions of the fixing holes on the wall adjacent to the supply wiring. Ensure the holes are drilled into a suitable surface like a joist and not just the plaster.

4. Using a screwdriver, pierce a suitable sized hole in the black rubber grommet of the terminal block and carefully feed the household supply cable through.

5. **The weight of the fitting must be supported whilst you make the electrical connections.**
   Make the electrical connections as follows and ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block:
   - Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   - Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
   - Connect the supply earth (normally green/yellow or unsheathed) to earth (marked “”) on terminal block.

6. Secure the fitting to the backplate using the screws and any washers removed earlier.

7. Fit bulbs, type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded. This fitting is for use with LED bulbs only.**

8. Place a single silicone washer over the lamp holder section and carefully thread the shade glass onto the lampholder to create a water tight seal. Be careful not to over-tighten as this may result in damage to the shade. If cross threading occurs, undo and start again.

9. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 2 08/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4429

PRAGUE 1LT BATHROOM IP44 WALL LIGHT

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4429

APPLIQUE MURALE IP44 1LT SALLE DE BAIN PRAGUE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible] ence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]

* Nous recommandons de faire r[illegible]liser tout c[illegible]blage de salle de bains par un [illegible]lectricien qualifi[illegible]
* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]tente pour obtenir des conseils [illegible]propos de l'installation d'un [illegible]quipement [illegible]lect rique.
* Ce luminaire doit [illegible]tre install[illegible]conform[illegible]ment aux R[illegible]glementations de c[illegible]blage et de construction IEE.
* Ce luminaire est class[illegible]IP44 et adapt[illegible]une utilisation dans les Zones 1 et 2 d'une salle de bains, lorsqu'il est install[illegible]conform[illegible]ment aux r[illegible]glementations de c[illegible]blage IEE (voir le sch[illegible]ma ci -apr[illegible]). Le luminaire doit [illegible]tre raccord[illegible]une prise [illegible]lectrique prot[illegible]par un DCR de 30 mA dans la Zone 1.
* Pour [illegible]viter les risques d'[illegible]lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entrete nir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour [illegible]viter d'endommager les c[illegible]bles dissimul[illegible]pendant l'installation, d[illegible]terminez la direction du c[illegible]ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient [illegible]la Classe I = [illegible] et doit [illegible]tre adapt[illegible]un dispositif d'[illegible]clairage (avec mise [illegible]la terre) prot[illegible]par un fusible de 5 amp[illegible]es ou un disjoncteur [illegible]quivalent.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des lampes de types et de puissa nce correctes comme indiqu[illegible]sur le luminaire. Ne d[illegible]passez jamais la puissance indiqu[illegible]
* **Lorsque vous remplacez la lampe, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne lampe avant de la manipuler. [illegible]liminez les lampes us[illegible]es con formément [illegible]la r[illegible]glementation.**

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation [illegible]lectrique est coup[illegible]au niveau du bo[illegible]er de fusibles.
2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s[illegible]ie de c[illegible]bles. S'il y a une boucle dans les c[illegible]bles qui ne sont pas connect[illegible][illegible]clairage, il convient de les terminer dans un bornier s[illegible]par[illegible]on connect[illegible]au luminaire.
3. Retirez le support de montage de la lampe en retirant les vis lat[illegible]ales. Conservez les vis et les [illegible]ventuelles rondelles en s[illegible]curit[illegible]our les r[illegible]installer ult[illegible]rieurement. En utilisant la plaque arri[illegible]e comme mod[illegible], marquez, puis percez les emplacements des orifices de fixation sur le mur [illegible]du fil d'alimentation. Assurez-vous que les orifices sont perc[illegible]dans une surf ace ad[illegible]uate comme une solive et pas seulement dans le pl[illegible]e.
4. [illegible]l'aide d'un tournevis, percez un trou de taille appropri[illegible]dans le passe -fil en caoutchouc noir du bornier et faites passer avec pr[illegible]caution le c[illegible]ble d'alimentation domestique.
5. **Le poids du luminaire doit [illegible]tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements [illegible]lectriques.**
   Effectuez les branchements [illegible]lectriques comme suit et assurez-vous que les raccordements sont bien s[illegible]uris[illegible]et qu'aucun fil libre ne d[illegible]passe du bornier :
   - Raccordez l'arriv[illegible][illegible]lectrique (normalement un fil marron ou rouge) [illegible]la prise sous tension de la suspension (marqu[illegible]« L ») sur le bornier.
   - Raccordez le fil [illegible]lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) [illegible]la prise neutre de la suspension (marqu[illegible]« N ») sur le bornier.
   - Raccordez la prise de terre (normalement un fil vert/jaune ou sans gaine) [illegible]la terre (marqu[illegible] sur le bornier)
6. Fixez le raccord [illegible]la plaque arri[illegible]e [illegible]aide des vis retir[illegible]s pr[illegible]demment
7. Adaptez des lampes de type et de puissance ad[illegible]uats comme indiqu[illegible]sur le luminaire. **Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible] Ce raccord est uniquement destin[illegible]aux ampoules LED.**
8. Placez une seule rondelle en silicone sur la section du support de lampe et vissez soigneusement le verre de l'abat-jour sur le support de lampe pour cr[illegible] un joint [illegible]tanche [illegible]l'eau. Veillez [illegible]ne pas trop serrer car cela pourrait endommager le store. Si un filetage croiss[illegible]e produit, annulez et recommencez.
9. Reconnectez l'[illegible]lectricit[illegible]au niveau du bo[illegible]er de fusibles.

INFORMATIONS G[illegible] RALES

De luminaire est destin[illegible]exclusivement [illegible]un usage [illegible]int[illegible]eur et doit [illegible]tre adapt[illegible]sur une SURFACE S[illegible]HE, car toute humidit[illegible]dans le pl[illegible]e ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de d[illegible]ergent abrasif, simple ment un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4429

PRAG 1LT BADEZIMMER IP44 WANDLEUCHTE

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Wir empfehlen, dass alle elektrischen Verkabelungen im Badezimmer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den aktuellen IEE -Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Diese Fassung entspricht der Schutzklasse IP44 und ist zum Einsatz in den Badezimmerzonen 1 und 2 gemäß den IEE -Bestimmungen für Verkabelungen geeignet (siehe beiliegendes Diagramm). Die Fassung muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einem FI-Schutzschalter von 30 mA in der Zone 1 geschützt ist.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung entspricht der Klasse 1 = und sollte daher an eine Stromversorgung (mit Erdung) angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Birne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Lampe immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Lampe abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Lampen sorgfältig.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterungen von der Lampe, indem Sie die Schrauben an der Seite entfernen. Behalten Sie die Schrauben und Unterlegscheiben für eine spätere Verwendung sicher auf. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Wand neben das Versorgungskabel, indem Sie die Rückplatte als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen geeigneten Untergrund wie beispielsweise einen Träger zu bohren, und nicht in den Verputz.
4. Stechen Sie mit einem Schraubendreher ein entsprechend großes Loch in die schwarze Gummitülle des Klemmblocks und führen Sie das Hausanschlusskabel vorsichtig durch.
5. **Das Gewicht der Fassung muss während der Durchführung der elektrischen Verbindungen abgestützt werden.**
   Führen Sie die elektrischen Anschlüsse wie nachstehend beschreiben durch und stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden.
   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).
   - Verbinden Sie die Versorgungserdung (normalerweise grün/gelb oder nicht ummantelt) mit dem an der Klemmenleiste mit „ “ markierten Erdung.
6. Befestigen Sie die Armatur mit den zuvor entfernten Schrauben an der Rückplatte
7. Schrauben Sie die Glühbirnen hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen müssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden. Diese Leuchte ist nur für LED -Lampen geeignet.**
8. Legen Sie eine einzelne Silikonunterlegscheibe über den Lampenfassungsabschnitt und schrauben Sie das Schirmglas vorsichtig auf die Lampenfassung, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzielen. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Schäden am Schirm führen kann. Wenn Quereinfädeln auftritt, machen Sie es rückgängig und beginnen Sie erneut.
9. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**