Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4417

CALLAGHAN PENDANT
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is double insulated = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of lamp, as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the lamp, always switch off at the mains and allow the old lamp to cool down before handling. Dispose of used lamps carefully.
* Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. Before removing the existing rose, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.

3. Remove mounting bracket from fitting by undoing retaining screws. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster j

4. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** k

5. Cable drop length can be adjusted at this point by loosening the nylon cord grip clamp with a screwdriver inside the ceiling cup. Pull any excess cable through the ceiling cup and retighten the cord clamp.

6. **Weight of the fitting must be supported whilst you make the make electrical connections as follows:** l
   - ¶ Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   - ¶ Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.

   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block.
   This fitting is double insulated and no earth should be connected to any part of this fitting. If there are earth wires present please terminate these into a separate terminal block (not supplied) to ensure continuity for the house earth circuit is maintained. Wrap the earth terminal block in 2 layers of good quality insulation tape and make sure the terminal block is kept away from the fitting.

7. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. Take care not to trap wires in the process m

8. To fit the shade: n Remove the shade ring already attached to the lamp holder fit the shade over the top of the lamp holder and secure into position by refitting the shade ring. Take care not to over tighten as this may cause damage o


9. Fit the bulbs type and wattage as shown on fitting. **The wattage indicated must not be exceeded**

10. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4417



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 1 06/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4417

SUSPENSION CALLAGHAN

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]curit[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]f[illegible]rence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]CURIT[illegible]

* En cas de doute, consultez une personne comp®tente pour obtenir des conseils ¨ propos de l'installation d'un ®quipement [illegible]lectrique.
* Cette suspension doit [illegible]tre install[illegible]conform[illegible]ment aux R[illegible]glementations de c[illegible]blage et de construction IEE.
* Pour ®viter les risques d'®lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r[illegible]tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter d'endommager les c[illegible]bles dissimul®s pendant l'installation, d®terminez la direction du c[illegible]ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient [illegible]la Cla sse 2 = et doit °tre adapt®¨ un dispositif d'®clairage prot®g®par un fusible de 5 amp¯res ou un disjoncteur [illegible]quivalent.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des lampes de types et de puissance correctes comme indiqu[illegible]sur le luminaire. Ne d[illegible]passez jamais la puissance indiqu[illegible]
* Lorsque vous remplacez la lampe, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne lampe avant de la manipuler. [illegible]liminez les lampes us[illegible]s conform[illegible]ment [illegible]la r[illegible]glementation.
* Placez ce produit hors de la lumi[illegible]re directe du soleil.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.
2. Avant de retirer la rose existante, notez soigneusement la position de chaque s[illegible]e de c[illegible]bles. S'il y a une boucle dans les c[illegible]bles qui ne sont pas connect[illegible]au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s[illegible]par[illegible]non connect[illegible]au luminaire
3. Retirez le support de montage de la suspension en d[illegible]vissant les vis de maintien. En utilisant le support comme un mod[illegible], marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc[illegible]dans une solive ou un autre [illegible]l[illegible]ment ad[illegible]quat pour le montage et pas seulement dans le pl[illegible] j
4. Fixez le support de montage au plafond ¨ l'aide de fixations ad®quates. **Veillez [illegible]e pas endommager les c[illegible]bles** k
5. La longueur du c[illegible]ble de suspension peut [illegible]tre r[illegible][illegible]c[illegible]ce stade en desserrant la pince du cordon de maintien en nylon situ[illegible] sous la coupelle de plafond ¨ l'aide d'un tournevis. Tirez l'[illegible]ventuel exc[illegible]dent de c[illegible]ble [illegible]travers la coupelle de plafond et resserrez la pince du cordon.
6. **Le poids du luminaire doit [illegible]tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements [illegible]lectriques comme suit : l**
   Raccordez l'arriv®e ®lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¨ la prise sous tension du luminaire (marqu®e ç L ») sur le bornier.
   Raccordez le fil [illegible]lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) [illegible]la prise neutre du luminaire (marqu[illegible]« N ») sur le bornier.
   Assurez-vous que les branchements ®lectriques sont solides et qu'aucun fil non termin®ne sort du bornier.
   Ce luminaire dispose d'une double-isolation et aucun c[illegible]ble de mise [illegible]la terre ne doit y [illegible]tre raccord[illegible] Si des c[illegible]bles de mise [illegible] la terre sont pr[illegible]sents, terminez -les dans un bornier distinct (non fourni) pour assurer la continuit[illegible]du circuit de mise [illegible]la terre du domicile. Enveloppez le bornier dans 2 couches de ruban isolant de bonne qualit[illegible]et assurez -vous que le bornier est plac[illegible][illegible]art du luminaire.
7. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir[illegible]s au pr[illegible]alable. Veillez [illegible]e pas coincer les fils au cours de cette op[illegible]ation m
8. Pour installer l'abat-jour : n Retirez la bague de l'abat-jour d[illegible]fix[illegible]sur le support de la lampe, placez l'abat -jour par-dessus le support de la lampe, puis fixez-le en place [illegible]aide de la bague d'abat -jour. Veillez [illegible]e pas serrer excessivement, car cela risquerait de provoquer des dommages o
9. Adaptez les ampoules de type et de puissance ad[illegible]quats comme indiqu[illegible]sur la suspension. **Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]**
10. Reconnectez l'®lectricit®au niveau du bo´tier de fusibles.

INFORMATIONS G[illegible]N[illegible]RALE S

Ce luminaire est destin®exclusivement ¨ un usage ¨ l'int®rieur et doit °tre install®sur une SURFACE SÛCHE, car toute humidit[illegible]dans le pl©tre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de d®tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Issue 1 06/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4417

CALLAGHAN HÄNGELAMPE
INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE -Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung ist doppelt isoliert = und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Birne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Lampe immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Lampe abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Lampen sorgfältig.
* Setzen Sie dieses Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Rosette entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die Rückhalteschrauben lösen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder anderen geeigneten Untergr und zu bohren, und nicht in den Verputz j
4. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen** k
5. Die Länge des Hängekabels kann zu diesem Zeitpunkt angepasst werden, indem Sie die Sicherungsklemme des Nylonkabels an der Unterseite der Deckendose lösen. Ziehen Sie alle überflüssige Kabellänge durch die Deckendose und ziehen Sie die Kabelklemme wieder an.
6. **Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführun g der elektrischen Verbindungen abgestützt werden:** l
   Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÄLñ markiert).
   Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÄNñ markiert).
   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden.
   Diese Fassung ist doppelt isoliert, daher sollten an dieser keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechter halten wird. Umwickeln Sie den Erdungsklemmenblock mit 2 Schichten eines qualitativ hochwertigen Isolierbands und stellen Sie sicher, dass der Klemmenblock entfernt von der Fassung ist.
7. Befestigen Sie Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen m

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4417

8. So setzen Sie den Lampenschirm ein: n Entfernen Sie den bereits an der Lampenfassung befestigten Schirmring, f ren Sie den Schirm oben ber die Lampenfassung und sichern Sie diesen in seiner Position, indem Sie den Schirmring wieder anbringen. Achten Sie dabei darauf, diese nicht zu sehr anzuziehen, da dadurch Sch den entstehen k nen o

9. Schrauben Sie die Gl birne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen m ssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht berschritten w erden**

10. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur f Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFL CHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberfl chenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**