Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4418

PIPPA PENDANT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class I = and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of lamp, as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the lamp, always switch off at the mains and allow the old lamp to cool down before handling. Dispose of used lamps carefully.
* Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. Before removing the existing rose, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.

3. Remove mounting bracket from fitting by undoing retaining screws. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster j

4. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** k

5. Cable drop length can be adjusted at this point by loosening the nylon cord grip clamp with a screwdriver inside the ceiling cup. Pull any excess cable through the ceiling cup and retighten the cord clamp.

6. **The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows:** l

   ¶ Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply earth (normally green/yellow or unsheathed) to earth (marked ñò) on terminal block.

7. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. Take care not to trap wires in the process m

8. To fit the shade: n Remove the shade ring already attached to the lamp holder fit the shade over the top of the lamp holder and secure into position by refitting the shade ring. Take care not to over tighten as this may cause damage o


9. Fit the bulbs type and wattage as shown on fitting. **The wattage indicated must not be exceeded**

10. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4418



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4418

SUSPENSION PIPPA

INSTRUCTIONS DôINSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit ¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿URIT¿

* En cas de doute, consultez une personne comp®tente pour obtenir des conseils ¨ propos de lôinstallation dôun ®quipement ¿lectrique.
* Cette suspension doit ¿tre install¿conform¿ment aux R¿glementations de c¿blage et de construction IEE.
* Pour ®viter les risques dô®lectrocution, coupez lôalimentation au niveau du compteur avant dôinstaller ou dôentretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter dôendommager les c©bles dissimul®s pendant lôinstallation, d®terminez la direction du c©ble dôalimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient ¿la Classe I = ⏚ et doit °tre adapt®¨ un dispositif dô®clairage (avec mise ¨ la terre) prot®g®par un fusible de 5 amp¿res ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿utiliser des lampes de types et de puissance correctes comme indiqu¿sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿
* Lorsque vous remplacez la lampe, coupez toujours lôalimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne lampe avant de la manipuler. ¿liminez les lampes us¿es conform¿ment ¿la r¿gle mentation.
* Placez ce produit hors de la lumi¿re directe du soleil.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que lôalimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.
2. Avant de retirer la rose existante, notez soigneusement la position de chaque s¿ e de c¿bles. Sôil y a une boucle dans les c¿bles qui ne sont pas connect¿au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿non connect¿au luminaire
3. Retirez le support de montage de la suspension en d¿vissant les vis de maintien. En utilisant le support comme un mod¿le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc¿dans une solive ou un autre ¿l¿ment ad¿quat pour le montage et pas seulement dans le pl¿tre j
4. Fixez le support de montage au plafond ¨ lôaide de fixations ad®quates. **Veillez ¿ne pas endommager les c¿bles** k
5. La longueur du c¿ble de suspension peut ¿tre r¿gl¿¿ce stade en desserrant la pince du cordon de maintien en nylon situ¿ sous la coupelle de plafond ¨ lôaide dôun tournevis. Tirez l'¿ventuel exc¿dent de c¿ble ¿travers la coupelle de plafond et resserrez la pince du cordon.
6. ê lôaide dôun tournevis, soulevez le bo´tier du bornier et passez le c©ble dôalimentation ¨ travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements ¿lectriques comme suit : l
   - ¶ Raccordez lôarriv®e ®lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¨ la prise sous tension du luminaire (marqu®e « L ») sur le bornier.
   - ¶ Raccordez le fil ¿lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ¿la prise neutre du luminaire (marqu¿« N ») sur le bornier.
   - ¶ Raccordez la prise de terre (normalement un fil vert/jaune ou sans gaine) ¿la terre (marqu¿« ⏚ » sur le bornier).
7. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir¿es au pr¿alable. Veillez ¿ne pas c oincer les fils au cours de cette op¿ration m
8. Pour installer lôabat-jour : n Retirez la bague de l'abat-jour d¿fix¿sur le support de la lampe, placez l'abat -jour par-dessus le support de la lampe, puis fixez-le en place ¿laide de la bague d'abat -jour. Veillez ¿ne pas serrer excessivement, car cela risquerait de provoquer des dommages o
9. Adaptez les ampoules de type et de puissance ad¿quats comme indiqu¿sur la suspension. **Ne d¿passez pas la puissance indiqu¿**
10. Reconnectez lô®lectricit®au niveau du bo´tier de fusibles.

INFORMATIONS G¿N¿RALE S

Ce luminaire est destin®exclusivement ¨ un usage ¨ lôint®rieur et doit °tre install®sur une SURFACE SÔCHE, car toute humidit¿dans le pl©tre ou la peinture risquerait dôendommager sa finition. **Nôutilisez pas de vernis ni de d®tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4418

PIPPA HÄNGELAMPE
INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE -Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Dies Fassung entspricht der Klasse I = ⏚ und sollte daher an eine Stromversorgung (mit Erdung) angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Birne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Lampe immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Lampe abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Lampen sorgfältig.
* Setzen Sie dieses Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Rosette entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die Rückhalteschrauben lösen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.
4. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**
5. Die Länge des Hängekabels kann zu diesem Zeitpunkt angepasst werden, indem Sie die Sicherungsklemme des Nylonkabels an der Unterseite der Deckendose lösen. Ziehen Sie alle überflüssige Kabellänge durch die Deckendose und ziehen Sie die Kabelklemme wieder an.
6. **Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen:**
   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).
   - Verbinden Sie die Versorgungserdung (normalerweise grün/gelb oder nicht ummantelt) mit der an der Klemmenleiste mit „⏚“ markierten Erdung.
7. Befestigen Sie Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen.
8. So setzen Sie den Lampenschirm ein: Entfernen Sie den bereits an der Lampenfassung befestigten Schirmring, führen Sie den Schirm oben über die Lampenfassung und sichern Sie diesen in seiner Position, indem Sie den Schirmring wieder anbringen. Achten Sie dabei darauf, diese nicht zu sehr anzuziehen, da dadurch Schäden entstehen können.
9. Schrauben Sie die Glühbirne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen müssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.**
10. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**

Issue 1 06/21