Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4431

AANAIS 5LT CHANDELIER
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 1 = [redacted] and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by removing the two screws located on either side of the ceiling cup. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster.
4. Chain links may be adjusted to reduce the height of the fitting. Using two pairs of pliers, carefully open the chain links and remove the required number to achieve the desired fitting height. Note: A cloth should be used between the jaws of the pliers to protect the decorative finish. Pull any excess cable through the ceiling cup.
5. **IMPORTANT** ensure the chain is supporting the weight of the fitting and not the electrical cable.
6. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** j
7. **The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows:** k

   ¶ Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply earth (normally green/yellow or unsheathed) to earth (marked ñ[redacted]ò) on terminal block.


   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the terminal block. Ensure terminals and rubber sleeve is correctly seated then close connecter block housing by snapping together.

8. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. **Take care not to trap wires in the process** l
9. Carefully place the candle drip and bobeche over each of the lamp holder sectionsm
10. **Fit the bulb:** Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.**
11. Attach the trailing decorative swags to the fixing points on the underside of the bobeche on each arm n
12. Attach the trailing decorative swag set to the fixing point on the underside of the chandelier o
13. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4431



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4431

LUSTRE AANAIS 5 LAMPES
INSTRUCTIONS DôINSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿CURIT¿

* En cas de doute, consultez une personne comp¿tente pour obtenir des conseils ¨ propos de lôinstallation dôun ®quipement ¿lectrique.
* Ce luminaire doit ¿tre install¿conform¿ment aux R¿glementations de c¿blage et de construction IEE.
* Pour ®viter les risques dô®lectrocution, coupez lôalimentation au niveau du compteur avant dôinstaller ou dôentretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter dôendommager les c©bles dissimul®s pendant lôinstallation, d®terminez la direction du c©ble dôalimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient ¿la Classe I = ■ et doit °tre adapt®¨ un dispositif dô®clairage (avec mise ¨ la terre) prot®g®par un fusible de 5 amp¿res ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu¿sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿
* Lorsque vous remplacez lôampoule, coupez toujours lôalimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. ¿liminez l es ampoules us¿es conform¿ment ¿la r¿glementation.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que lôalimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.
2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s¿rie de c¿bles . Sôil y a une boucle dans les c¿bles qui ne sont pas connect¿au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿non connect¿au luminaire.
3. Retirez le support de montage de la suspension en retirant les deux vis situ®es de part et dôautre de la coupelle de plafond. En utilisant le support comme un mod¿le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez -vous que les orifices sont perc¿dans une solive ou un autre ¿l¿ment ad¿quat pour le montage et pas seulement dans le pl¿tre.
4. La longueur peut ¿tre ajust¿pour r¿duire la hauteur de la suspension. En utilisant deux pinces, ouvrez soigneusement les maillons et retirez le nombre de maillons requis pour r¿gler le lustre ¿la hauteur voulue. Remarque : Ins¿rez un tissu entre les m©choires des pinces pour prot®ger la finition d®corative. Tirez lôventuel exc®dent de c©ble dans la coupelle de plafond.
5. **IMPORTANT** ï Assurez-vous que côest la cha´ne, et non le c©ble ®lectrique, qui supporte le poids du luminaire.
6. Fixez le support de montage au plafond ¨ lôaide de fixations ad®quates. **Veillez ¿ne pas endommager les c¿bles**
7. ê lôaide dôun tournevis, soulevez le bo´tier du bornier et passez le c©ble dôalimentation ¨ travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements ¿lectriques comme suit :
   - ¶ Raccordez lôarriv®e ¿lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¿la prise sous tension du luminaire (marqu¿« L ») sur le bornier.
   - ¶ Raccordez le fil ¿lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ¿la prise neutre du luminaire (marqu¿« N ») sur le bornier.
   - ¶ Raccordez la prise de terre (normalement un fil vert/jaune ou sans gaine) ¿la terre (marqu¿« ■ » sur le bornier).
8. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir¿es au pr¿alable. **Veillez ¿ne pas coincer les fils au cours de cette op¿ration**
9. Positionnez soigneusement les bougies suspendues et les bobˆches sur chacune des sections des supports de lampe
10. **Installez lôampoule :** Respectez le type et la puissance indiqu¿sur le luminaire. **Ne d¿passez pas la puissance indiqu¿**
11. Attachez les festons d¿coratifs pendants aux points de fixation sur le dessous de la bobˆche de chaque branche.
12. Attachez lôensemble de pendeloques en cristal au point de fixation sur le dessous du lustre.
13. Reconnectez lô®lectricit®au niveau du bo´tier de fusibles.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4431

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être installé sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec..**

AANAIS 5LT KRONLEUCHTER INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Dieser Beleuchtungskörper sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diesen Beleuchtungskörper einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Dies Fassung entspricht der Klasse I = ⏚ und sollte daher an eine Stromversorgung (mit Erdung) angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf dem Beleuchtungskörper zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie den vorhandenen Beleuchtungskörper entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Leuchte angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit dem Beleuchtungskörper verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung vom Beleuchtungskörper, indem Sie die beiden Schrauben an jeder Seite der Deckendose entfernen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.
4. Die Kettenglieder können angepasst werden, um die Höhe des Beleuchtungskörpers zu reduzieren. Öffnen Sie mit zwei Zangen vorsichtig die Kettenglieder und entfernen Sie die erforderliche Anzahl, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Hinweis: Zwischen den Zangenbacken sollte ein Tuch verwendet werden, um die dekorative Oberfläche zu schützen. Ziehen Sie die überzählige Kabellänge durch die Deckendose.
5. **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Kette und nicht das elektrische Kabel das Gewicht des Beleuchtungskörpers trägt.
6. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**
7. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen:
   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÄLñ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÄNñ markiert).
   - Verbinden Sie die Versorgungserdung (normalerweise grün/gelb oder nicht ummantelt) mit der an der Klemmenleiste mit Ä⏚ñ markierten Erdung.

   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden. Prüfen Sie, dass die Klemmen und Gummimanschetten korrekt sitzen, schließen Sie dann das Klemmenblockgehäuse.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4431

8. Befestigen Sie den Beleuchtungsk[illegible]per mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. **Achten Sie dabei darauf, die Dr[illegible]te nicht einzuklemmen.**
9. Setzen Sie die Kerzenauffangschalen und Abdeckung vorsichtig [illegible]er die Lampenfassungsteile.
10. **Einsetzen der Gl[illegible]birne:** Art und Wattzahl sind auf dem Beleuchtungsk[illegible]per angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht [illegible]erschritten werden.**
11. Befestigen Sie an jede Arm die nachlaufenden Ziergirlanden an den Befestigungspunkten an der Unterseite der Abdeckung.
12. Befestigen Sie an jedem Arm die Glash[illegible]gersp[illegible]e an den Befestigungspunkten an der Unterseite jeder Abdeckung.
13. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Dieser Beleuchtungsk[illegible]per ist nur f[illegible] Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFL[illegible]HE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberfl[illegible]henbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**