Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4420

RUFUS PENDANT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is double insulated = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of lamp, as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the lamp, always switch off at the mains and allow the old lamp to cool down before handling. Dispose of used lamps carefully.
* Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. Before removing the existing rose, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.

3. Remove mounting bracket from fitting by undoing retaining screws. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster j

4. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** k

5. Cable drop length can be adjusted at this point by loosening the nylon cord grip clamp with a screwdriver inside the ceiling cup. Pull any excess cable through the ceiling cup and retighten the cord clamp.

6. **Weight of the fitting must be supported whilst you make the make electrical connections as follows:** l
   - ¶ Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   - ¶ Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.

   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block.
   This fitting is double insulated and no earth should be connected to any part of this fitting. If there are earth wires present please terminate these into a separate terminal block (not supplied) to ensure continuity for the house earth circuit is maintained. Wrap the earth terminal block in 2 layers of good quality insulation tape and make sure the terminal block is kept away from the fitting.

7. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. Take care not to trap wires in the process m

8. **To fit the shade**: Loosen the three thumb-screws surrounding the lamp holder cup section but do not remove them o Raise the shade n up to the fitting and align the holes at the top of the glass shade with the thumb-screws/holes. Gently tighten the thumb-screws ensuring they pass through the holes in the glass shade without snagging. Take care not to over tighten as this may cause damage. Ensure the shade glass is fully secured before leaving unattended


9. Fit the bulbs type and wattage as shown on fitting. **The wattage indicated must not be exceeded**

10. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4420



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 1 06/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4420

SUSPENSION RUFUS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s curit
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r f rence future.

INFORMATIONS DE S CURIT

* En cas de doute, consultez une personne comp tente pour obtenir des conseils propos de l'installation d'un quipement lectrique.
* Cette suspension doit tre install conform men t aux R glementations de c blage et de construction IEE.
* Pour viter les risques d'lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r tablir le courant sans v otre connaissance.
* Pour viter d'endommager les c bles dissimul s pendant l'installation, d terminez la direction du c ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient la Classe 2 = et doit tre adapt un di spositif d'clairage prot g par un fusible de 5 amp res ou un disjoncteur quivalent.
* Veillez toujours utiliser des lampes de types et de puissance correctes comme indiqu sur le luminaire. Ne d passez jamais la puissance indiqu e.
* Lorsque vous remplacez la lampe, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne lampe avant de la manipuler. liminez les lampes uses conform ment la r glementation.
* Placez ce produit hors de la lumi re directe du soleil.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation lectrique est coup e au niveau du bo tier de fusibles.
2. Avant de retirer la rose existante, notez soigneusement la position de chaque s rie de c bles. S'il y a une boucle dans les c bles qui ne sont pas connect s au luminai re, il convient de les terminer dans un bornier s par non connect au luminaire
3. Retirez le support de montage de la suspension en d vissant les vis de maintien. En utilisant le support comme un mod le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc s dans une solive ou un autre l ment adjuat pour le montage et pas seulement dans le pl tre j
4. Fixez le support de montage au plafond l'aide de fixations ad quates. **Veillez ne pas endommager les c bles** k
5. La longueur du c ble de suspension peut tre r gl e ce stade en desserrant la pince du cordon de maintien en nylon situ sous la coupelle de plafond l'aide d'un tournevis. Tirez l'ventuel excdent de c ble travers la coupelle de plafond et resserrez la pince du cordon.
6. **Le poids du luminaire doit tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements lectriques comme suit :** l
   Raccordez l'arriv e lectrique (normalement un fil marron ou rouge) la prise sous tension du luminaire (marqu e « L ») sur le bornier.
   Raccordez le fil lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) la prise neutre du luminaire (marqu « N ») sur le bornier.
   Assurez-vous que les branchements lectriques sont solides et qu'aucun fil non termin ne sort du bornier.
   Ce luminaire dispose d'une double-isolation et aucun c ble de mise la terre ne doit y tre raccord Si des c bles de mise la terre sont pr sents, terminez-les dans un bornier distinct (non fourni) pour assurer la continuit du circuit de mise la terre du domicile. Enveloppez le bornier dans 2 couches de ruban isolant de bonne qualit et assurez-vous que le bornier est plac part du luminaire.
7. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir es au p r able. Veillez ne pas coincer les fils au cours de cette op ation m
8. Pour installer l'abat-jour : Desserrez les trois vis molet es entourant la section de la coupelle du support de lampe mais ne les retirez pas n Soulevez l'abat-jour o jusqu' la fixation et alignez les trous en haut de l'abat-jour en verre avec les vis molet es/trous. Serrez doucement les vis oreilles en vous assurant qu'elles passent travers les trous de l'abat-jour en verre sans s'accrocher. Veillez ne pas trop serrer car cela pourrait causer des dommages. Assurez-vous que le verre de l'abat-jour est compl tement s curis avant de le laisser sans surveillance
9. Adaptez les ampoules de type et de puissance adjuats comme indiqu sur la suspension. **Ne d passez pas la puissance indiqu e.**
10. Reconnectez l'lectricit au niveau du bo tier de fusibles.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4420

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être installé sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

RUFUS HÄNGELAMPE

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE -Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung ist doppelt isoliert = und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Birne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Lampe immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Lampe abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Lampen sorgfältig.
* Setzen Sie dieses Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position je des Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Rosette entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die Rückhalteschrauben lösen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz j
4. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen** k
5. Die Länge des Hängekabels kann zu diesem Zeitpunkt an gepasst werden, indem Sie die Sicherungsklemme des Nylonkabels an der Unterseite der Deckendose lösen. Ziehen Sie alle überflüssige Kabellänge durch die Deckendose und ziehen Sie die Kabelklemme wieder an.
6. **Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen abgestützt werden:** l
   Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÃLñ markiert).
   Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÃNñ markiert).
   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden.
   Diese Fassung ist doppelt isoliert, daher sollten an dieser keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechter halten wird. Umwickeln Sie den Erdungsklemmenblock mit 2 Schichten eines qualitativ hochwertigen Isolierbands und stellen Sie sicher, dass der Klemmenblock entfernt von der Fassung ist.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4420

7. Befestigen Sie Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. Achten Sie dabei darauf, die Dr e nicht einzuklemmen m

8. Zur Montage des Schirms: L en Sie die drei R delschrauben rund um den Lampenfassungsschalenteil, aber entfernen Sie sie nicht. n Heben Sie den Schirm o bis zur Fassung an und richten Sie die L her an der Oberseite des Glasschirms mit den R delschra uben / L hern aus. Ziehen Sie die R delschrauben vorsichtig an, um sicherzustellen, dass sie durch die L her im Glasschirm passen, ohne zu h gen. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen, da dies zu Sch den f ren kann. Stellen Sie sicher, dass das Schattenglas vollst dig gesichert ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen

9. Schrauben Sie die Gl birne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen m ssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht berschritten werden**

10. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur f Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFL HE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberfl henb eschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**