Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4415

MARGO 3LT CHANDELIER
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class I = ■ and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by removing the two screws located on either side of the ceiling cup. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster.
4. Chain links may be adjusted to reduce the height of the fitting. Using two pairs of pliers carefully open the chain links and remove the required number of links. Close the links. Note: Cloth should be used between the jaws of the pliers to protect the decorative finish. Pull any excess cable through the ceiling cup.

   IMPORTANT ensure the chain is supporting the weight of the fitting and not the electrical cable.
   Attach the bottom chain link to the chain connection ring of the chandelier. The link is opened by twisting the barrel nut at the side anti-clockwise, hooking the chain link over the top ring of the chandelier and retightening to close the link.
5. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring.**
6. Attach the main stem of the chandelier by rotating it into the central hub section. Lock the stem in place by tightening the grub-screw located on the side of the receiving collar with the hex key provided.
7. **The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows:**

   ¶ Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.
   ¶ Connect supply earth (normally green/yellow or unsheathed) to earth (marked ñ■ò) on terminal block.

   NOTE: Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the terminal block.
8. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. **Take care not to trap wires in the process.**


FITTING THE DROPPERS (Image 6)

1. Attach 3 x crystal dropper sets to the fixing points on the underside of each bobeche.
2. Carefully place the candle drip followed by the bobeche over each of the lamp holder sections.
3. Attach the crystal droppers to the mounting points in the chandelier frame.
4. Attach the longest crystal dropper to the fixing point at the base of the chandelier.
5. **Fit the bulb:** Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.**
6. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4415



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4415

LUSTRE 3 LAMPES MARGO
INSTRUCTIONS DôINSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿URIT¿

* En cas de doute, consultez une personne comp®tente pour obtenir des conseils ¨ propos de lôinstallation dôun ®quipement ¿lectrique.
* Ce luminaire doit ¿tre install¿conform¿ment aux R¿glementations de c¿blage et de construction IEE.
* Pour ¿viter les risq ues dô®lectrocution, coupez lôalimentation au niveau du compteur avant dôinstaller ou dôentretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter dôendommager les c©bles dissimul®s pendant lôinstallation, d®terminez la direction du c©ble dôalimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient ¿la Classe I = ▀ et doit °tre adapt®¨ un dispositif dô®clairage (avec mise ¨ la terre) prot®g®par un fusible de 5 amp¿res ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu¿sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿
* Lorsque vous remplacez lôampoule, coupez toujours lôalimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. ¿liminez les ampoules us¿es conform¿ment ¿la r¿glementation.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que lôalimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.

2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s®rie de c©bles. Sôil y a une boucle dans les c¿bles qui ne sont pas connect¿au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿non connect¿au luminaire.

3. Retirez le support de montage de la suspension en retirant les deux vis situ®es de part et dôautre de la coupelle de plafond. En utilisant le support comme un mod¿le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez -vous que les orifices sont perc¿dans une solive ou un autre ¿lement ad¿quat pour le montage et pas seulement dans le pl¿tre.

4. La longueur peut ¿tre ajust¿pour r¿duire la hauteur de la suspension. En utilisant deux pinces, ouvrez soigneusement les maillons et retirez le nombre de maillons requis. Fermez les maillons. Remarque : Ins¿rez un tissu entre les m¿choires des pinces pour prot®ger la finition d®corative. Tirez lô®ventuel exc®dent de c©ble dans la coupelle de plafond.

   IMPORTANT ï Assurez-vous que côest la cha´ne, et non le c©ble ®lectrique, qui supporte le poids du luminaire. Attachez le maillon inf®rieur de la cha´ne ¨ lôanneau reli®¨ la cha´ne du lustre. Pour ouvrir le maillon, il suffit de tourner lô®crou ¨ manchon filet®qui se trouve sur le c¿t¿dans le sens anti -horaire. Vous pouvez alors fixer le maillon de la chaîne sur lôanneau sup®rieur du lustre et resserrer lô®crou pour fermer le maillon.

5. Fixez le support de montage au plafond ¨ lôaide de fixations ad®quates. **Veillez ¿ne pas endommager les c¿bles.**

6. Attachez la tige principale du lustre en la faisant pivoter dans la section centrale de support. Verrouillez la tige en place en serrant la vis sans t°te situ®e sur le c¹ t®de la bague de r®ception ¨ lôaide de la cl®dynamom¿trique fournie.

7. **Le poids du luminaire doit ¿tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements ¿lectriques comme suit :**

   ¶ Raccordez lôarriv®e ®lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¨ la prise sous tension du luminaire (marqu®e « L ») sur le bornier.
   ¶ Raccordez le fil ¿lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ¿la prise neutre du luminaire (marqu¿« N ») sur le bornier.
   ¶ Raccordez la prise de terre (normalement un fil vert/jaune ou sans gaine) ¿la terre (marqu¿ ▀) sur le bornier.

   REMARQUE : Assurez-vous que les branchements ®lectriques sont solides et quôaucun fil non termin®ne sort du bornier.

8. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir¿es au pr¿alable. **Veillez ¿ne pas coincer les fils au cours de cette op¿ration.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

INSTALLATION DES PENDELOQUES (Image 6)

1. Attachez lôensemble de 3 pendeloques en cristal au point de fixation sur le dessous de chaque bob¯che.
2. Positionnez soigneusement les bougies suspendues, puis les bobèches sur chacune des sections des supports de lampe
3. Attachez les pendeloques en cristal sur les points de montage du cadre du lustre.
4. Attachez la plus longue pendeloque en cristal au point de fixation sur la base du lustre.
5. **Installez lôampoule :** Respectez le type et la puissance indiquées sur le luminaire. **Ne dépassez pas la puissance indiquée**
6. Reconnectez lôélectricité au niveau du bo´tier de fusibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement ¨ un usage ¨ lôintérieur et doit °tre installé sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait dôendommager sa finition. **Nôutilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

MARGO 3LT KRONLEUCHTER INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Dieser Beleuchtungskörper sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diesen Beleuchtungskörper einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Dieser Beleuchtungskörper entspricht der Klasse 1 = ■ und sollte daher an eine Stromversorgung (mit Erdung) angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf dem Beleuchtungskörper zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie den vorhandenen Beleuchtungskörper entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Leuchte angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit dem Beleuchtungskörper verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung vom Beleuchtungskörper, indem Sie die beiden Schrauben an jeder Seite der Deckendose entfernen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.
4. Die Kettenglieder können angepasst werden, um die Höhe des Beleuchtungskörpers zu reduzieren. Öffnen Sie mit zwei Zangen vorsichtig die Kettenglieder und entfernen Sie die erforderliche Anzahl Glieder. Schließen Sie die Glieder wieder. Hinweis: Zwischen den Zangenbacken sollte ein Tuch verwendet werden, um die dekorative Oberfläche zu schützen. Ziehen Sie die überzählige Kabellänge durch die Deckendose.

   WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Kette und nicht das elektrische Kabel das Gewicht des Beleuchtungskörpers trägt. Befestigen Sie das untere Kettenglied am oberen Kettenverbindungsring des Kronleuchters. Das Glied wird geöffnet, indem Sie die Zylindermutter an der Seite nach links drehen. Haken Sie das Kettenglied über den oberen Ring des Kronleuchters und ziehen Sie die Mutter wieder an, um das Kettenglied zu schließen.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

5. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**

6. Befestigen Sie die Hauptstange des Kronleuchters, indem Sie diese in das zentrale Nabenteil schrauben. Sichern Sie die Stange, indem Sie die an der Seite der Aufnahmemanschette befindliche Madenschraube mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel anziehen.

7. **Das Gewicht des Beleuchtungskörpers muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen wie folgt abgestützt werden:**

   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÄLñ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss des Beleuchtungskörpers am Klemmenblock (mit einem ÄNñ markiert).
   - Verbinden Sie die Versorgungserdung (normalerweise grün/gelb oder nicht ummantelt) mit der an der Klemmenleiste mit Ä[redacted]ñ markierten Erdung.

   HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden.

8. Befestigen Sie den Beleuchtungskörper mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. **Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen.**

ANBRINGEN DER GLASHÄNGER (BILD 6)

1. Befestigen Sie 3 Glashängerstücke an den Befestigungspunkten an der Unterseite jeder Abdeckung.
2. Setzen Sie die Kerzenauffangschalen gefolgt von der Abdeckung vorsichtig über die Lampenfassungsteile.
3. Befestigen Sie die Glashänger an den Befestigungspunkten des Kronleuchterrahmens.
4. Befestigen Sie den längsten Glashänger an den Befestigungspunkten an der Basis des Kronleuchters.
5. **Einsetzen der Glühbirne:** Art und Wattzahl sind auf dem Beleuchtungskörper angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.**
6. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Dieser Beleuchtungskörper ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**