Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4480

RUFUS 3 LIGHT BAR PENDANT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.
* To prevent electrocution, switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is double insulated = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables

3. Rotate the central stem into the main body of the fitting. Once tight, tighten the hex screw located on the side of the receiving collar using the hex key provided to lock into place. To lengthen or shorten the main stem, loosen the ribbed collar, adjust the fitting to the desired length and retighten. Please ensure that only the collar is twisted and not the stem itself. Once the stem is in the desired position tighten the grub screw on the side of the collar using the hex key provided to secure in place. Please note that the height of the fitting is only adjustable prior to electrical installation and must not be adjusted afterwards.

4. Remove the mounting bracket from the ceiling cup by removing the 2 screws located in the side.

5. Using the mounting bracket as a template, mark and drill fixing holes in the ceiling. Ensure the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just into plaster.

6. Secure the mounting bracket to the surface using suitable fixings for the type of material.

7. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: Use a small flat bladed screwdriver to lever open the connector block housing.
   - ¶ Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
   - ¶ Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.

   This fitting is double insulated and no earth should be connected to any part of this fitting. If there are earth wires present please terminate these into a separate terminal block (not supplied) to ensure continuity for the house earth circuit is maintained. Wrap the earth terminal block in 2 layers of good quality insulation tape and make sure the terminal block is kept away from the fitting.

8. Offer fitting up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. **Take care not to damage or trap any wiring.**

9. Fit the shades by aligning the holes in the shade with the holes in the metal lamp holder sections. While supporting the shade, insert the thumb screws ensuring they pass all the way through both sets of holes and tighten to secure in place.


10. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.**

11. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4480



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4480

RUFUS 3 HÄNGELICHTBALKEN

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den aktuellen IEE -Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = ■ daher ist keine Erdung erforderlich. Die Fassung sollte an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.

2. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3 Kabelsätze angeschlossen sind. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen.

3. Drehen Sie den mittleren Schaft in den Hauptkörper der Armatur. Sobald sie festgezogen ist, ziehen Sie die Sechskantschraube an der Seite des Aufnahmekragens mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest, um sie zu verriegeln. Lösen Sie zur Verlängerung oder Kürzung der Hauptstange die geriffelte Manschette, stellen Sie die Fassung auf die gewünschte Länge ein und ziehen Sie alles wieder an. Stellen Sie bitte sicher, nur die Manschette zu drehen und nicht die Stange selbst. Sobald sich die Stange in der gewünschten Position befindet, ziehen Sie die Madenschraube an der Manschettenseite mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sechskant-Einsteckschlüssel wieder an an, um diese zu sichern. Bitte beachten Sie, dass die Höhe der Armatur nur vor der Elektroinstallation verstellbar ist und nicht nachträglich verstellt werden darf.

4. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Deckendose, indem Sie die beiden seitlichen Schrauben entfernen.

5. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Montagehalterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.

6. Sichern Sie die Montagehalterung mit für diese Art von Material geeignete n Befestigungsmitteln an der Oberfläche.

7. Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen abgestützt werden: Lösen Sie mit einem flachen Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse.
   Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÄLñ markiert).
   Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÄNñ markiert).
   Diese Fassung ist doppelt isoliert, daher sollten an dieser keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird. Umwickeln Sie den Erdungsklemmenblock mit 2 Schichten eines qualitativ hochwertigen Isolierbands und stellen Sie sicher, dass der Klemmenblock entfernt von der Fassung ist.

8. Setzen Sie Fassung in die Montagehalterung ein und sichern Sie diese mit den vorher entfernten Schrauben in ihrer Position. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen oder einzuklemmen.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

9. Passen Sie die Schirme an, indem Sie die L¿cher im Schirm mit den L¿chern in den Metalllampe nfassungsabschnitten ausrichten. W¿rend Sie den Schirm abst¿tzen, setzen Sie die Fl¿gelschrauben ein, stellen Sie sicher, dass sie vollst¿ndig durch beide Lochsätze passen, und ziehen Sie sie fest, um sie zu befestigen. .

10. Setzen Sie die Gl¿hbirne ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht ¿berschritten werden.**

11. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur f¿r Innenbereiche ausgelegt un d muss auf einer TROCKENEN OBERFL¿CHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberfl¿chenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**

SUSPENSION ¿BARRES 3 LUMI¿RES RUFUS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿URIT¿

* En cas de doute, consultez une personne comp®tente pour obtenir des conseils ¨ propos de l'installation d'un ®quipement ¿lectrique.
* Ce luminaire doit ¿tre install¿ conform¿ment aux R¿glementations actuelles de c¿blage et de construction IEE.
* Pour ¿viter les risques d'®lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ®viter d'endommager les c©bles dissimul®s pendant l'installation, d®terminez la direction du c©ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Cette suspension dispose d'une double isolation = elle ne n®cessite donc pas de mise ¨ la terre. Elle doit °tre adapt®e ¿ un dispositif d'®clairage prot¿g¿ par un fusible de 5 amp¿res ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿ utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu¿ sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿e.
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. ¿liminez les ampoules us¿es conform¿ment ¿ la r¿glementation.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo¿tier de fusibles.

2. Si vous installez ce luminaire en remplacement d'un autre, vous constaterez peut-¿tre que plus de 3 s¿ries de c¿bles sont connect¿s. S'il y a une boucle dans les c©bles qui ne sont pas connect®s au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿ non connect¿ au luminaire. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s¿rie de c¿bles.

3. Faites pivoter la tige centrale dans le corps principal du raccord. Une fois serr¿, serrez la vis he xagonale situ¿e sur le c¿t¿ du collier de r¿ception ¿ l'aide de la cl¿ hexagonale fournie pour verrouiller en place. Pour allonger ou raccourcir la tige principal, desserrez le collier rainur¿, adaptez le luminaire ¿ la longueur souhait¿e et resserrez. Assurez-vous que seul le collier pivote et pas la tige elle-m¿me. Une fois que la tige est dans la position souhait¿e, serrez la vis sans t¿te sur le c¿t¿ du collier ¨ l'aide de la cl® dynamom®trique fournie pour fixer le luminaire en place. Veuillez noter que la hauteur de la robinetterie n'est r¿glable qu'avant l'installation ¿lectrique et ne doit pas ¿tre ajust¿e par la suite.

4. Retirez le support de montage de la coupelle de plafond en retirant les 2 vis lat¿rales.

5. En utilisant le support de montage comme mod¿le, marquez et percez des orifices de fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc¿s dans une solive ou un autre ¿l¿ment adéquat pour le montage et pas seulement dans le pl¿tre.

6. S¿curisez le support de montage sur la surface ¿ l'aide des accessoires ad¿quats pour le type de mat¿riau.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4480

7. Le poids du luminaire doit être soutenu pendant que vous effectuez les branchements électriques comme suit : Utilisez un petit tournevis à lame plate pour faire levier et ouvrir le boîtier du bornier.
   Raccordez l'arrivée électrique (normalement un fil marron ou rouge) à la prise sous tension du luminaire (marquée « L ») sur le bornier.
   Raccordez le fil électrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) à la prise neutre du luminaire (marquée « N ») sur le bornier.
   Ce luminaire dispose d'une double-isolation et aucun câble de mise à la terre ne doit y être raccordé. Si des câbles de mise à la terre sont présents, terminez-les dans un bornier distinct (non fourni) pour assurer la continuité du circuit de mise à la terre du domicile. Enveloppez le bornier dans 2 couches de ruban isolant de bonne qualité et assurez-vous que le bornier est placé à part du luminaire.

8. Placez le luminaire contre le support de montage et fixez-le en place à l'aide des vis précédemment retirées. **Veillez à ne pas endommager ou coincer les câbles.**

9. Montez les abat-jour en alignant les trous dans l'abat-jour avec les trous dans les sections de support de lampe en métal. Tout en soutenant le store, insérez les vis à oreilles en vous assurant qu'elles passent complètement à travers les deux ensembles de trous et serrez pour fixer en place.

10. Installez l'ampoule. Respectez le type et la puissance indiqués sur le luminaire. **Ne dépassez pas la puissance indiquée.**

11. Reconnectez l'électricité au niveau du boîtier de fusibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être installé sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**