Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4486

WILLOW 3LT SEMI FLUSH
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class I = and should be fitted to a lighting supply (with earth) protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

1 This fitting is designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps =
1 Place this product out of direct sunlight.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. Before removing the existing rose, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by undoing retaining screws. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster. j
4. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring.**
5. Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through the rubber sleeve. Whilst supporting the weight of the fitting, make electrical connections as follows: k

   ¢ Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
   ¢ Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
   ¢ Connect supply earth (normally green/yellow or unsheathed) to earth (marked “ ”) on terminal block.


   Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the terminal block. Ensure terminals and rubber sleeve is correctly seated then close connecter block housing by snapping together.
6. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. Take care not to trap wires in the process. l
7. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded** m

   If using tungsten-halogen bulbs these must be of self-shielded type marked Do not touch halogen bulbs with bare hands as this will shorten their life.
8. Fitting the crystal droppers: Carefully remove the protective wrapping surrounding the droppers. Gently pass the metal retaining clip located at the top of each dropper through the holes at the ends of the metal branch-arms to fix in place.
9. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4486



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 01/09/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4486

PLAFOND EN SAULE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿CURIT¿

* En cas de doute, consultez une personne comp¿tente pour obtenir des conseils ¿ propos de l'installation d'un ¿quipement ¿lectrique.
* Ce luminaire doit ¿tre install¿ conform¿ment aux R¿glementations de c¿blage et de construction IEE.
* Pour ¿viter les risques d'¿lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ¿viter d'endommager les c¿bles dissimul¿s pendant l'installation, d¿terminez la direction du c¿ble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient ¿ la Classe I = et doit ¿tre adapt¿ un dispositif d'¿clairage (avec mise ¿ la terre) prot¿g¿ par un fusible de 5 amp¿res ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿ utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu¿ sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿e.
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. ¿liminez les ampoules us¿es conform¿ment ¿ la r¿glementation.

1 Ce luminaire est destin¿ ¿tre utilis¿ uniquement avec des lampes halog¿nes au tungstène auto- blindées =

1 Ce produit doit ¿tre install¿ ¿ l'abri des rayons directs du soleil.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation ¿lectrique est coup¿e au niveau du bo¿tier de fusibles.
2. Avant de retirer la rose existante, notez soigneusement la position de chaque s¿rie de c¿bles. S'il y a une boucle dans les c¿bles qui ne sont pas connect¿s au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿ non connect¿ au luminaire.
3. Retirez le support de montage de la suspension en d¿vissant les vis de maintien. En utilisant le support comme un mod¿le, marquez, puis percez les orifices d e fixation dans le plafond. Assurez-vous que les orifices sont perc¿s dans une solive ou un autre ¿l¿ment adéquat pour le montage et pas seulement dans le pl¿tre. j
4. Fixez le support de montage au plafond ¿ l'aide de fixations adéquates. **Veillez ¿ ne pas endommager les c¿bles.**
5. ¿ l'aide d'un tournevis, soulevez le bo¿tier du bornier et passez le c¿ble d'alimentation ¿ travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements ¿lectriques comme suit : k

   ¢ Raccordez l'arriv¿e ¿lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¿ la prise sous tension du luminaire (marqué « L ») sur le bornier.
   ¢ Raccordez le fil ¿lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ¿ la prise neutre du luminaire (marqué « N ») sur le bornier.
   ¢ Raccordez la prise de terre (normalement un fil vert/jaune ou sans gaine) ¿ la terre (marqué « » sur le bornier).

   Assurez-vous que les branchements ¿lectriques sont solides et qu'aucun fil non termin¿ ne sort du bornier. Assurez-vous que les bornes et le manchon de caoutchouc sont correctement install¿s puis refermez le bo¿tier du bornier.
6. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir¿es au pr¿alable. Veillez ¿ ne pas coincer les fils au cours de cette op¿ration. l
7. Installez l'ampoule : Respectez le type et la puissance indiqu¿s sur le luminaire. **Ne d¿passez pas la puissance indiqu¿e.** m Si vous utilisez des lampes halog¿nes au tungstène, elles doivent ¿tre de type auto- blindé et porter la marque . Ne touchez pas les ampoules halog¿nes ¿ mains nues car cela ¿ourterait leur dur¿e de vie.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4486

8. Installation des pendeloques en cristal : Retirez avec soin les emballages protecteurs entourant les pendeloques. Faites passer avec soin la pince de fixation métallique située au -dessus de chaque pendeloque dans les orifices aux extrémités des bras métalliques pour les fixer en place.
9. Reconnectez l'électricité au niveau du boîtier de fusibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être installé sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

WILLOW DECKENLEUCHTE

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Dies Fassung entspricht der Klasse I = und sollte daher an eine Stromversorgung (mit Erdung) angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

1 Diese Fassung wurde ausschließlich zur Verwendung mit selbstschützenden Wolfram-Halogenglühlampen ausgelegt =

1 Dieses Produkt geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung platzieren.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Rosette entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die Sicherungsschrauben lösen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz. j
4. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4486

5. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen:

   - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
   - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).
   - Verbinden Sie die Versorgungserdung (normalerweise grün/gelb oder nicht ummantelt) mit der an der Klemmenleiste mit „ “ markierten Erdung.

   Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden. Prüfen Sie, dass die Klemmen und Gummimanschetten korrekt sitzen, schließen Sie dann das Klemmenblockgehäuse.
6. Befestigen Sie die Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen.
7. Einsetzen der Glühbirne: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.** Im Falle von Wolfram-Halogenbirnen dürfen nur Birnen verwendet werden, die selbstschützend und mit markiert sind. Fassen Sie Halogenbirnen nicht mit bloßen Händen an, da dadurch deren Lebensdauer verkürzt wird.
8. Anbringung der Kristallhänger: Entfernen Sie vorsichtig die Schutzverpackung rund um die Glashänger. Führen Sie die Metallhalteklammer oben an jedem Anhänger sanft durch die Bohrungen am Ende der Armverzweigungen aus Metall, um diese zu anzubringen.
9. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**