Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4494

RUFUS RETANGULAR 3LT SPOT LIGHT
INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* It is recommended that a qualified electrician is used to install this product.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
* To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
* This fitting is Class 2 double insulated = ■ and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
* When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board
2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting.
3. Remove mounting bracket from fitting by removing the two screws located on either side of the ceiling cup. Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling. Ensure that the holes are drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster j
4. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings. **Take care not to damage wiring** k
5. Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through the rubber sleeve. Whilst supporting the weight of the fitting, make electrical connections as follows: l

    ¶ Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked ñLò) on the terminal block.
    ¶ Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked ñNò) on the terminal block.

    Please note: No earth should be fitted to any part of this light if any earth wires are present please ensure that these are terminated into a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity of the earth for the rest of the house is maintained.

    NOTE: Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the terminal block.
6. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. **Take care not to trap wires in the process** m
7. Carefully remove the shade ring already attached to the lampholder section and retain for later. Place the lower crystal disc over the lamp holder section followed by the shade n Insert the metal shade ring removed into the plastic shade ring tool and screw down over the lamp holder to secure the shade in place. Take care not to overtighten as this may cause damage to the fitting o
8. **Fit the bulb**: Type and wattage as indicated on the fitting **The wattage indicated must not be exceeded.** p
9. Switch on the electricity supply at the fuse board.

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4494



GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 1 10/21

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4494

PROJECTEUR RUFUS RECTANGULAIRE 3LT
INSTRUCTIONS DôINSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre s¿curit¿
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r¿f¿rence future.

INFORMATIONS DE S¿CURIT¿

* Il est recommand¿de faire appel ¿un ¿ ectricien qualifi¿pour installer ce produit.
* En cas de doute, consultez une personne comp®tente pour obtenir des conseils ¨ propos de lôinstallation dôun ®quipement ¿lectrique.
* Ce luminaire doit ¿tre install¿conform¿ment aux R¿glementations de c¿bla ge et de construction IEE.
* Pour ®viter les risques dô®lectrocution, coupez lôalimentation au niveau du compteur avant dôinstaller ou dôentretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra r¿tablir le courant sans votre connaissance.
* Pour ¿vite r dôendommager les c©bles dissimul®s pendant lôinstallation, d®terminez la direction du c©ble dôalimentation avant de percer les orifices de fixation.
* Ce luminaire appartient ¿la Classe 2 = ■ et doit °tre adapt®¨ un dispositif dô®clairage prot®g¿par un fusible de 5 amp¿es ou un disjoncteur ¿quivalent.
* Veillez toujours ¿utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu¿sur le luminaire. Ne d¿passez jamais la puissance indiqu¿
* Lorsque vous remplacez lôampoule, coupez toujours lôalimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. ¿liminez les ampoules us¿es conform¿ment ¿la r¿glementation.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que lôalimentation ®lectrique est coup®e au niveau du bo´tier de fusibles.
2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque s®rie de c©bles. Sôil y a une boucle dans les c¿bles qui ne sont pas connect¿au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier s¿par¿non connect¿au luminaire.
3. Retirez le support de montage de la suspension en retirant les deux vis situ®es de part et dôautre de la coupelle de plafond. En utilisant le support comme un mod¿le, marquez, puis percez les orifices de fixation dans le plafond. Assurez -vous que les orifices sont perc¿dans une solive ou un autre ¿l¿ment ad¿quat pour le montage et pas seulement dans le pl¿tre j
4. Fixez le support de montage au plafond ¨ lôaide de fixations ad®quates. **Veillez ¿ne pas endommager les c¿bles** k
5. ê lôaide dôun tournevis, soulevez le bo´tier du bornier et passez le c©ble dôalimentation ¨ travers le manchon de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements ¿lectriques comme suit : l
   - Raccordez lôarriv®e ®lectrique (normalement un fil marron ou rouge) ¿la prise sous tension du luminaire (marqu¿« L ») sur le bornier.
   - Raccordez le fil ¿lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ¿la prise neutre du luminaire (marqu¿« N ») sur le bornier.

   Veuillez noter : aucun fil de terre ne doit ¿tre con nect¿toute partie de ce luminaire. Si des c¿bles de mise ¿la terre sont pr¿sents, assurez -vous qu'ils sont termin¿dans un bornier distinct (non fourni) afin de vous assurer que la continuit¿de la mise ¿la terre pour le reste de la maison soit pr¿se rv¿

   REMARQUE : Assurez-vous que les branchements ®lectriques sont solides et quôaucun fil non termin®ne sort du bornier.
6. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retir¿es au pr¿alable. **Veillez ¿ne pas coincer les fils au cours de cette op¿ration** m
7. Retirez soigneusement la bague de lôabat-jour d¿fix¿¿la section du support de lampe et conservez -la pour plus tard. Placez le disque de cristal inf®rieur sur la section du support de lampe, suivi de lôabat-jour n Ins¿rez la bague en m¿tal de lôabat-jour retir®e dans lôoutil de la bague dôabat-jour en plastique et vissez vers le bas par-dessus le support de lampe pour fixer lôabat-jour en place. Veillez ¨ ne pas serrer excessivement, car cela risquerait dôendommager le luminaire o
8. **Installez lôampoule :** Installez les ampoules, du type et de la puissance indiqu¿sur la suspension. **Ne d¿passez pas la puissance indiqu¿** p
9. Reconnectez lô®lectricit®au niveau du bo´tier de fusibles.

INFORMATIONS G¿N¿RALES

Ce luminaire est destin®exclusivement ¨ un usage ¨ lôint®rieur et doit °tre install®sur une SURFACE SÔCHE, car toute humidit®dans le pl©tre ou la peinture risquerait dôendommager sa finition. **Nôutilisez pas de vernis ni de d®tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4494

RUFUS RECHTECKIG 3LT SPOT LIGHT INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Es wird empfohlen, dieses Produkt von einem zugelassenen Elektriker installieren zu lassen.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Diese Fassung sollte gemäß den IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
* Diese Fassung entspricht der Klasse 2 und ist doppelt isoliert = ■ Sie sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde
2. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist.
3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die beiden Schrauben an jeder Seite der Deckendose entfernen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Träger oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz j
4. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen** k
5. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Stützen Sie das Gewicht der Fassung ab, während Sie die elektrischen Verbindungen wie folgt durchführen : l
   - ¶ Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem ÄLñ markiert).
   - ¶ Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem ÄNñ markiert).

   Achtung: An dieser Lampe sollten keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.

   HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden.
6. Befestigen Sie die Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. **Achten Sie dabei darauf, die Drähte nicht einzuklemmen** m
7. Entfernen Sie vorsichtig den bereits am Lampenfassungsteil befestigten Schirmring und legen Sie diesen zur Seite. Platzieren Sie die große Kristallscheibe gefolgt vom Schirm über dem Lampenfassungsteil. n Führen Sie den vorher entfernten Schirmring aus Metall in das Kunststoff-Schirmringwerkzeug ein und schrauben Sie diesen nach unten über die Lampenfassung, um den Schirm in seiner Position zu sichern. Achten Sie dabei darauf, diesen nicht zu sehr anzuziehen, da dadurch die Fassung beschädigt werden kann o
8. **Einsetzen der Glühbirne** : Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden** p
9. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**